

# Настройки клиентского приложения для Mobile SMARTS v.3.0

Последние изменения: 2024-03-26

Данная статья применима только к ТСД на ОС Windows CE/ Mobile!

Все настройки клиента Mobile SMARTS для ТСД хранятся в файле MobileSMARTS.exe.config.

Файл имеет следующую структуру:

```
<configuration>
  <appSettings>
    <!-- Ид базы для автооткрытия-->
    <add key = "applicationId" value = ""/>
    <add key = "documentsPath" value = "" />
    <add key = "lastUpdate" value = "01.01.2001 01:01" />
    <!--Включает запись лога выполнения действий, может быть полезно при отладке -->
    <add key = "processLog" value = "false" />
    <add key = "logLevel" value="" />
    ...
  </appSettings>

  <network>
    <add key="monitoring" value="true" />
    <add key= "useCompression" value="true"/>
    ...
  </network>

  <keys>
    <add key = "messagesWindow" value = "F3" />
    <add key = "sipOnOff" value = "F2" />
    ...
  </keys>

  <style>
    <add key = "menuButtonHeight" value = "" />
    <add key = "LargeFont" value = "" />
    ...
  </style>
</configuration>
```

Параметры настройки указываются в узлах «<add key=», где «key» задает имя параметра, а «value» – его значение.

Параметры настройки в группе <appSettings>

key
value

**applicationId****lastUpdate**

Дата последнего обновления ПО с сервера обновлений Mobile SMARTS

**documentsPath**

Путь к папке с файлами справочников и документов (по умолчанию это будет подпапка «Documents» папки запуска MobileSMARTS.exe)

**processLog**

**true** – вести детальный лог всех операций на ТСД

**false** – не вести

**autoBlockTime**

Время неактивности, по истечении которого терминал будет заблокирован автоматически. Время в секундах.

**blockMode**

**true** – блокировать меню «Пуск» и сочетания клавиш для его вызова и не давать пользователю возможности выхода и запускать другие программы

**false** – не блокировать

**osVersion**

Вариант операционной системы ТСД:

**Mobile** – Windows Pocket, Windows Mobile, Windows Phone ...

**WinCE** – Windows CE

**askAboutAutorun**

**true** – автоматически запускать клиента при включении ТСД

**false** – не запускать клиента при включении ТСД

**syncTime**

**true** – синхронизировать время на ТСД с часами на сервере Mobile SMARTS

**false** – не синхронизировать

**vibrateNumber**

Номер устройства вибрации, которое будет включаться для более наглядной индикации о важных сообщениях и о работе с ТСД

**playSounds**

**true** – проигрывать звуки сообщений, предупреждений и ошибок

**false** – не проигрывать

**screenMode**

**Color** – использовать красочный профиль для цветного экрана

**BW** – использовать контрастный профиль для черно/белого экрана

**kiosk**

**true** – работать в полноэкранный режиме, прятать меню «Пуск» и все остальные лишние меню

**false** – работать в обычном режиме

**nomenu**

Параметр работает только на Windows CE терминалах и дополняет параметр kiosk.

**true** – основное меню программы не показывается

**false** – работать в обычном режиме

**checkaftersave**

Специальный режим, позволяющий включить режим проверки целостности сохранения документов. Следует включать в случаях подозрения на проблемы с работой диска.

**true** – после сохранения документ будет загружаться из файла и сверяться с исходной версией.

**false** – режим выключен

**hideDemoDocumentTypes**

**true** –

**false** –

**logLevel****Параметры настройки в группе <network>**

	key	value
	<b>useCompression</b>	
	<b>true</b> –	
	<b>false</b> –	

**manualSync****true** –**false** –**networkLogin****domain**

Имя домена, если для входа в сеть требуется авторизация в домене

**domainUser**

Имя пользователя домена (см. domain)

**userPassword**

Пароль пользователя домена (см. domain)

**proxy**

Имя прокси-сервера в домене для доступа к серверу Mobile SMARTS по HTTP

**autoExchangeInterval**

Параметр, позволяющий включить автозапуск обмена данными с заданным интервалом, в секундах

**loginMode****checkConnectionInterval**

Интервал между проверками наличия подключения к серверу Mobile SMARTS (или к ActiveSync, см. folderBasedExchange) в секундах (до 99) или в миллисекундах (если задано значение больше 99)

**beginCheckConnectionDelay**

Задержка перед первой проверкой наличия сети, в секундах (для случая автозапуска программы при перезагрузке когда Wi-Fi просыпается позже и попытка проверить состояние сети может привести к проблемам)

**monitoring**

На некоторых моделях ТСД при отключении от Wi-Fi сети может произойти сбой в работе и зависание терминала. нормальной работы следует отключить режим слежения за уровнем Wi-Fi сигнала

**true** – режим слежения за уровнем сигнала Wi-Fi включен**false** – режим слежения за уровнем сигнала Wi-Fi выключен

Параметры настройки в группе &lt;keys&gt;

	key
	value
escapeKey	
Имя клавиши-замены для Escape, если на клавиатуре ТСД нет клавиши Escape. Например, можно указать Multiply (*) или Left (<)	
messagesWindow	
Имя клавиши для вызова окна истории сообщений, пришедших на ТСД из учетной системы. Например, можно указать	
sipOnOff	
Иногда на терминалах с сенсорным дисплеем при работе с Mobile SMARTS для ввода данных требуется воспользоваться экранной клавиатурой, там, где недоступен ее стандартный вызов. Для того чтобы воспользоваться клавиатурой в этих местах, необходимо назначить для ее вызова какую-нибудь клавишу на ТСД. Например, можно указать F2	
blockWindowHotKey	
Клавиша для блокировки программы пользователем терминала	
enterKey	
Имя клавиши-замены для Enter, если на клавиатуре ТСД нет клавиши Enter	
changeUserKey	
Имя клавиши для входа в режим смены пользователя на терминале. Например, можно указать F5	
documentInfoHotKey	
Имя клавиши для вызова окна с информацией. Например, можно указать F4	

#### Параметры настройки в группе <style>

	key
	value
menuButtonHeight	
Минимальная высота кнопки в пикселах	
LargeFont	
Шрифт в кнопках меню	
NormalFont	
Шрифт в тексте	
ListFont	
Шрифт в списках	
ButtonForeColor	
Цвет текста в кнопках меню	

ButtonFocusForeColor

Цвет текста активной (выделенной) кнопки меню

ListFocusForeColor

Цвет текста активной (выделенной) строке в списке

ListEvenBackColor

Цвет фона в списке

Подробнее смотрите статью [Стиль клиентского приложения на ТСД](#).

Параметры настройки в группе <casiocamera> (для камеры Casio).

key	value
illuminationKey	
Клавиша переключения режима работы подсветки	
illuminationState	
0 - подсветка выключена	
1 - включается во время нажатия клавиши съемки	
2 - включена	
flashKey	
Клавиша переключения режима работы вспышки	
flashState	
0 - вспышка выключена	
1 - включена	

Параметры настройки в конфигурационной группе <style> смотрите [здесь](#).

 клиентское приложение, Win CE, Windows Mobile, v 3.0

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку