Изменение типовых портов в настройках сервера Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-

Как изменить порт сервера Mobile SMARTS

1. Запустите менеджер баз Mobile SMARTS и нажмите на кнопку «Настройки локального сервера».

S Mobile SMARTS		_		×
Базы данных Mobile SMARTS				
 Локальный сервер 		Откры	ыть	-
мы Магазин 15, Полный мы Склад 15, Полный с МОТП мы Склад 15, Полный мы Магазин 15, Полный 2 мы Магазин 15, Полный с Кировкой мы Магазин 15, Полный с Кировкой 2		Добави	1ТЬ	•
		Обрат технич подде	иться в нескую ержку	
Код базы:				
d9ad30f0-32b8-41fe-8d6e-a6a6ca4ca0dc		0		
Строка подключения:		Осис	теме	
http://алеся-пк:10501/d9ad30f0-32b8-41fe-8d6e- абабса4са0dc		Настройки локального сервера		
Рабочий каталог:	100 A			
C\ProgramData\Cleverence\Eazu Mobile SMARTS\Marazu	The ALCHO	Выход		

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Maraзи...

- 2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Остановить службу».
- 3. Измените порт сервера Mobile SMARTS.

Mobile SMARTS	Состояние Aдрес: <u>http://localhost:10501/</u>
✓ Сервер Mobile SMARTS	Состояние: служба запущена Открыть файл лога
Магазин 15, Полный	Запустить службу Перезапустить службу Остановить службу Диагностика и исправление проблем
Склад 15, Полный с МОТП	
Склад 15, Полный	Настройки Отменить изменения
Магазин 15, Полный 2	Отображаемое имя при подключении: Cepвер Mobile SMARTS
Магазин 15, Полный с Кировкой	Порт:
Магазин 15, Полный с Кировко	Внешний адрес для QR кода:

- 4. Нажмите на кнопку «Сохранить настройки».
- 5. Запустите службу.

Если изменить порт, не останавливая службу, изменения вступают в силу только после сохранения настроек и перезапуска сервера.

Как изменить порт базы Mobile SMARTS

- 1. Запустите менеджер баз Mobile SMARTS.
- 2. Выберите нужную вам базу и откройте выпадающий список возле кнопки «Добавить».
- 3. Нажмите кнопку «Настройка».



C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Maraзи...

4. Измените порт базы данных Mobile SMARTS. Нажмите кнопку «Ок».

Редактирова	ние настроек базы данных Mobile SMARTS X				
Код базы:	d9ad30f0-32b8-41fe-8d6e-a6a6ca4ca0dc				
Наименование:	Магазин 15, Полный				
Папка:	C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Maraзин 15, Полный				
Комментарий:					
Режим работы:	Подключение к серверу 🗸				
Основной режи	и работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.				
Использовать h	ttps 🗌 Сертификат				
Аутентификация	я по пользователю				
Порт сервера да	анных: 18690				
Сервер печати і	используется				
Порт сервера п	ечати: 18691				
	ОК Отмена				

У каждой базы должен быть свой уникальный порт. Для вступления в силу произведенных настроек перезапуск сервера Mobile SMARTS не требуется.



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку