

Интеграция ТСД Mertech Sunmi L2S

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
LB24D0B220032
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 3.3.2
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: SUNMI Model: L2s
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
com.cleverence.MobileSMARTS.SunmeL2.apk
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется начальная настройка
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SUNMI-L2S-L-LB24*****32
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение Scanner Setting или форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
32 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку