Интеграция микрокиоска Gronet PT-H2

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 1.0.0-221107-OEM
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
Дикая
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Проверьте настройки: 1. More Settings --> Virtual Keyboard Input --> вкл 2. «Система» --> «Язык и Ввод» --> «Экранная клавиатура» --> «Управление экранными клавиатурами» --> отключить «Ввод с помощью пиньинь (Google)»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GRONET-PTH2-T-AXIF1A60C9*******B0
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку