

# Степени интеграции оборудования (ТСД) в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Существуют три степени интеграции оборудования с [программными продуктами от «Клеверенс»](#):

**Дикая** — программное обеспечение запускается и работает, результаты сканирования попадают в программу, специалисты выполнили проверку, но по сути никакой интеграции не проводилось.

**Базовая** — программное обеспечение запускается и работает, специалисты выполнили проверку, интеграция проведена, но какие-то вещи поддерживаются не полностью (например, Mobile SMARTS не в состоянии самостоятельно включать/выключать кодировки штрихкодов). Чтобы понять, что именно не поддерживается, — требуется подробнее прочитать [описание интеграции интересующей модели](#).

**Полная** — всё поддерживается, сканер полностью управляется из Mobile SMARTS, вся периферия (принтеры, кассы) подключается и работает.

Поддержка
Дикая
Базовая
Полная
Программа запускается и работает
✓
✓
✓
Программа автоматически восстанавливается после отключения устройства при полном разряде батареи (только для Windows)
✗
✓
✓

Сканер включается, для этого не надо запускать никакую дополнительную программу от производителя ТСД



Результаты сканирования попадают в программу, штрихкоды распознаются, товары находятся



После сканирования не надо нажимать «Enter», чтобы штрихкод применился (и ничего не надо настраивать, чтобы «Enter» нажимался сам)



Сканирование возможно только в тех окнах программы, где предусмотрено сканирование (а в тех окнах, где сканирование не предусмотрено, сканер просто не загорается)



Нужные кодировки штрихкодов сами включаются без необходимости ручной настройки сканера

для 1D — EAN-8, EAN-13, EAN-13+2, EAN-13+5, CODE-128, GS1-128

для 2D — те же, плюс PDF-417, DataMatrix, QR



Лишние префиксы и постфиксы штрихкодов отключаются сами



Если нет встроенного сканера штрихкодов, то возможно использовать камеру как сканер ШК (только для Android-устройств)



Мобильная периферия (принтеры, кассы) подключается без дополнительных настроек





Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция стационарного RFID-считывателя Chainway UR4

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
655034691
Операционная система
Отсутствует
Прошивка
V4.1.9
Интерфейс подключения
RS-232 / RJ45
Предварительная настройка
Не требуется
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
#Chainway-UR4-C-6*****1
Строка подключения
chainway:llrp://192.168.0.210:8888
С какой версии Wonderfid Link поддерживается
версия программы 1.0.5 версия компоненты 1.2.34

## Проверка тестовой конфигурации

Длительное считывание (7 дней)
Успешно
Восстановление чтения при потере питания
Успешно
Восстановление чтения при потере сети
Успешно
Асинхронное чтение
Успешно
Синхронное чтение
Успешно
Чтение банков (EPC, TID, USER)
USER не поддерживается

Запись банков (EPC)

Успешно

Настройка антенн

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция стационарного RFID-считывателя Zebra FX9600

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Операционная система
Linux
Прошивка
3.10.30
Интерфейс подключения
Сетевой кабель, WI-FI, USB
Предварительная настройка
<a href="https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/rfid/fx9600-qrg-en.pdf">https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/rfid/fx9600-qrg-en.pdf</a>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
#Zebra-FX9600-G-84*****BB2
Строка подключения
http://fx9600fbdbb2/
С какой версии Wonderfid Link поддерживается
1.4.0.22593

## Проверка тестовой конфигурации

Длительное считывание (7 дней)
Успешно
Восстановление чтения при потере питания
Успешно
Восстановление чтения при потере сети
Успешно
Асинхронное чтение
Успешно
Синхронное чтение
Успешно
Чтение банков (EPC, TID, USER)
Успешно

Запись банков (EPC)

Успешно

Настройка антенн

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Amber InfoData SK26

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M40.230531.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Amber Model: infodata T2
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроенная
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@AMBER-INFODATASK26-A-ATT*****02
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита BCScan -->Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
18 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Amber InfoData SK26 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Amber

Мобильный терминал Amber InfoData SK26 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Amber InfoData FS55

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M50.230530.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Amber Model: infodata t1
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроенная
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@AMBER-INFODATAFS55-0-ATT*****01
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита BCScan -->Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
21 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Amber InfoData FS55 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Amber

Мобильный терминал Amber InfoData FS55 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД ATOL Smart.PRO

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 HNT-V0027
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: Smart.Pro
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.AtolSmartPro-Signed.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ATOL-SMARTPRO-*****1D
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanWedge. Используется файл «/Download/ScanWedge.ini»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
00:53 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Не работает



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### ATOL

Мобильный терминал ATOL Smart.PRO оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД ATOL Smart.Touch

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
ST93
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.0 3.18.35
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: ST93
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.TouchDroid.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Portable-ST93-013001B0*****012
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Функциональные клавиши

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:11 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Не поддерживается

## Терминал ATOL Smart.Touch в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## АТОЛ

Мобильный терминал ATOL Smart.Touch оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД ATOL SMART.Droid 2D

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
LPT82A30-BND002A4XN086
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.2 ННТ.1.0170
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: PiTECH Model: LPT82 Частный случай - alps,magcomm82_slc_cb_kk
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@PiTECH-LPT82-SC85*****4CAYP
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
GS1-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:30 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Терминал АТОЛ SMART.Droid в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## SMART.Droid

Мобильный терминал АТОЛ SMART.Droid оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---



интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД ATOL Smart.Lite (T100)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
СН 201808060005
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.0 B0881_A1BOM_ATOL_V1.0.10_20180904
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: ATOL Smart.Lite
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ATOL-ATOLSmart.Lite-B0881A*****147
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да (Mobile SMARTS → Настройки → Настройки модуля сканирования → Settings detail EAN/JAN-13 → вкл 2 digit addenda, откл Addenda add Separator)

EAN-13+5

Да (Mobile SMARTS → Настройки → Настройки модуля сканирования → Settings detail EAN/JAN-13 → вкл 5 digit addenda → откл Addenda add Separator)

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция

3.0.0.300

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Barcode → UtilityBarcode modules setting.

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Да

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

01:39 мин

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Камера отсутствует

Терминал ATOL Smart.Lite в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## АТОЛ

Мобильный терминал ATOL Smart.Lite оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

 интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ATOL Smart.Slim Plus

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 T0511_ALL_DVT2_V06_20201130
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: smart.slim plus
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ATOL-SLIMPLUS-5-001*****383
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Через форму Mobile SMARTS или «Barcode Utility» --> «Barcode Module Setting»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
35 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал ATOL Smart.Slim Plus в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### АТОЛ

Мобильный терминал ATOL Smart.Slim Plus оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ATOL Smart.Slim

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.0 T0581_AII_PVT_20201028
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: smart.slim
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ATOL-ATOLSMART.SLIM-R-001D*****530
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
41 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал ATOL Smart.Slim Plus в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### АТОЛ

Мобильный терминал ATOL Smart.Slim Plus оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД ATOL Smart.Prime (сканер Zebra SE4100)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 T0821_A1_DVT3_SMT_202111224
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: smart.prime
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ATOL-1-001D1*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Barcode Utility --> Barcode Module Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал ATOL Smart.Prime в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## АТОЛ

Мобильный терминал ATOL Smart.Prime оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД ATOL Smart.Prime (сканер E3)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 T0821_A1_DVT3_SMT_202111224
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ATOL Model: smart.prime
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ATOL-J-001D1*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Barcode Utility --> Barcode Module Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал ATOL Smart.Prime в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## АТОЛ

Мобильный терминал ATOL Smart.Prime оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Bitatec Frey Master (it4301)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
8R81-0010
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 build 0.0.0.38
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Bitatek Model: it4301
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Bitatek.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Включить считывание контрольный суммы EAN-13, EAN-8 (см. ниже)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Bitatek-it4301-046*****036
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры + дополнительные кнопки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да (Включение считывания контрольной суммы: Mobile SMARTS → Настройки → Сканирование → Настройки модуля сканирования → Symbology Settings → EAN-8 → Send cheksum)
EAN-13
Да (Включение считывания контрольной суммы: Mobile SMARTS → Настройки → Сканирование → Настройки модуля сканирования → Symbology Settings → EAN-13 → Send cheksum)
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
18 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Терминал Bitatek Frey Master в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Bitatek

Мобильный терминал Bitatek Frey Master оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах



интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Bitatek Frey Glider (et5001)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
8R82-0008
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 build 0.1.11.16
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Bitatek Model: et5001
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Bitatek.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Включить считывание контрольный суммы EAN-13, EAN-8 (см. ниже)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Bitatek-et5001-046*****036
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры + дополнительные кнопки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да (Включение считывания контрольной суммы: Mobile SMARTS → Настройки → Сканирование → Настройки модуля сканирования → Symbology Settings → EAN-8 → Send cheksum)
EAN-13
Да (Включение считывания контрольной суммы: Mobile SMARTS → Настройки → Сканирование → Настройки модуля сканирования → Symbology Settings → EAN-13 → Send cheksum)
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
<b>3.0.0.300</b>
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
43 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Терминал Bitatek Frey Glider в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Bitatek**

Мобильный терминал Bitatek Frey Glider оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

 интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Bluebird EF400

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 20181108_R2.03
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Bluebird Model: EF400
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Bluebird-EF400-A-EF400AN*****557
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Нет

EAN-13+5

Нет

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Встроенное приложение BBSetings

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

Успешно

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Bluebird EF551

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
EF551A5LEWBA034 14JUL2023
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 20230530_R1.17
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Bluebird Model: EF551
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@BLUEBIRD-EF551-0-AXI389A3430*****6
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение BBSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Bluebird EK430

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
EK430ANLCTVBA022 12JUL2023
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 20230706_R1.00
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Bluebird Model: EK430
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@BLUEBIRD-EK430-B-AXIBA28*****D834A
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение BBSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Cipher Lab RK95

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
FT119B0000080
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 RK95.GMS.WO.0231.20191209
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: RK95
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CIPHERLAB-RK95-7-F*****00080
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ReaderConfig
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
02:45 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

## Терминал CipherLab RK95 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLab

Мобильный терминал CipherLab RK95 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RK25 W0 (прошивка от Zebra)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
RK257-2D-WVGA230
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 Zebra SDC
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: RK25W0
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CipherLab-RK25W0-FJ*****7092
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Внешняя утилита ReaderConfig
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
45 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал CipherLab RK25 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLab

Мобильный терминал CipherLab RK25 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RK25 W0 (новая головка)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
RK257-2D-WVGA230
Версия ОС
Android 7.1.2
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: CipherLab Model: RK25W0
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CipherLab-RK25W0-FJ118*****6
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не требуется
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
36 секунд
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Терминал CipherLAB RK25 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLAB

Мобильный терминал CipherLAB RK25 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RK25 (сканер Cipherlab )

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
AK2572LDNEUR1
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 RK25.GMS.RU.WO.5040.20200220
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: RK25
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CIPHERLAB-RK25-A-FJ11*****59
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки из ReaderConfig
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал CipherLAB RK25 в каталоге оборудования**



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLAB

Мобильный терминал CipherLAB RK25 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RK25 (сканер Zebra)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
AK257SWDNEUR1
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 RK25.GMS.RU.WO.5040.20200220
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: RK25
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CIPHERLAB-RK25-R-FJ1*****18
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
55 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал CipherLAB RK25 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### CipherLAB

Мобильный терминал CipherLAB RK25 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RS35

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 RS35.GMS.RU.2140.20210202
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: RS35
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CIPHERLAB-RS35-6-FW120*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Reader Config --> Default --> Data output
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
42 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал CipherLAB RS35 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLAB

Мобильный терминал CipherLAB RS35 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RK25 UHF RFID

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
RK257-2S-WVGA500 FJ1201A001118
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 4.9.112-perf
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: RK25
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CIPHERLAB-RK25-2-FJ1*****682
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки «ReaderConfig»вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
52 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал CipherLAB RK25 UHF RFID в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLAB

Мобильный терминал CipherLAB RK25 UHF RFID оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CipherLab RS51

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 RS51_HS.GMS.RU.2350.20201104
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CipherLab Model: rs51_hs
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CIPHERLAB-RS51HS-2-FM120*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS или Reader Config --> Default --> Data output
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал CipherLAB RS51 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CipherLAB

Мобильный терминал CipherLAB RS51 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C60

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
C60-2SE-N-R3
Версия ОС Версия прошивки (сборки)
Android 10 C60_EA_V2.00_20210119
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: qualcomm Model: C60
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Приложение keyboardemulator → вкладка Settings → Process mode → поставить галку BroadcastReceiver
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@QUALCOMM-C60-V-AXIBCCBD4*****181
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Включается в настройках
EAN-13+5
Включается в настройках
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Используется софт настроек Keyboardemulator
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
4 мин 26 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C60 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Chainway

Мобильный терминал Chainway C60 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C61

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
C61E-2SE-N-CK37C8R3
Версия ОС Версия прошивки (сборки)
Android 9.0 C61_EA_V3.00_20210107
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: chainway Model: C61
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Приложение keyboardemulator → вкладка Settings → Process mode → поставить галку BroadcastReceiver
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHAINWAY-C61-A-HC6109*****023
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Включается в настройках
EAN-13+5
Включается в настройках
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Используется софт настроек keyboardemulator
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
3 мин 48 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C61 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Chainway

Мобильный терминал Chainway C61 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C70

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
HC7000E180500046
Версия ОС
Android 6.0
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: wtk Model: C70
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@wtk-C70-HC700E*****46
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Кнопки «Домой», «Назад», бургер.

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Используется софт настроек keyboardemulator
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
44 секунды
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C70 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Chainway

Мобильный терминал Chainway C70 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C66

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
C66E-2SE-N-CC8R4
Версия ОС Версия прошивки (сборки)
Android 11 C66_EA_A11_20210326_release-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: chainway Model: C66
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
<ol style="list-style-type: none"> <li>Сброс до заводских настроек.</li> <li>Приложение Keyboardemulator --&gt; вкладка Function --&gt; выключить сканер --&gt; поставить галку для Barcode2D --&gt; добавить кнопки нажатием на них в поля KeyCode --&gt; включить сканер.</li> <li>Приложение Keyboardemulator --&gt; вкладка AppSettings --&gt; раздел Process mode --&gt; выбрать BroadcastReceiver --&gt; раздел End mard --&gt; пункт Enter.</li> </ol>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHAINWAY-C66-G-HC660B*****003
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Keyboardemulator --> Настройки --> вкладка 2DSettings --> UPS/EAN --> последний пункт (Decode UPC/EAN/JAN) --> четвертый пункт (Enable Smart Supplemental Mode)
EAN-13+5
Keyboardemulator --> Настройки --> вкладка 2DSettings --> UPS/EAN --> последний пункт (Decode UPC/EAN/JAN) --> четвертый пункт (Enable Smart Supplemental Mode)
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Используется софт настроек keyboardemulator
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
3 мин 48 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C66 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Chainway

Мобильный терминал Chainway C66 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C71

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
C71-Barcode
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0 C71E_MT6737_V1.2_EU_GITc683ecb_20180315
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: WTK Model: C71
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@chainway-C71-HC71*****0069
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.309
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Возможность отсутствует
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
46 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Chainway C71 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Chainway

Мобильный терминал Chainway C71 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C72

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
C72E-2SE-PCC8R3
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CHAINWAY Model: C72e
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@chainway-c72e-HC720E*****03
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью Keyboard emulator v2.3.4
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не поддерживается
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 6 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C72 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Chainway

Мобильный терминал Chainway C72 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C72 RFID

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: wtk Model: C72
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@chainway-C72-NC720E*****01
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C72 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Chainway

Мобильный терминал Chainway C72 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C76 RFID

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
HC760E180900005
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: wtk Model: C76
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@chainway-C76-HC760*****005
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не поддерживается
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно (может потребоваться перезапуск приложения)
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
55 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Chainway C4000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
H4000C180500024
Версия ОС
Android 4.4.2
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Handheld Model: C4000
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@chainway-C4000-H4000C*****24
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 EAN-13
1:18 мин
Проверка сканирования 1000 EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Не поддерживается

## Терминал Chainway C4000 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Chainway

Мобильный терминал Chainway C4000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway C6000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
C6000-T1
Версия ОС
Android 6.0
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: wtk Model: C6000
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@chainway-C6000-H6000E*****16
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Используется софт настроек кодировок keyboardemilator.
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 EAN-13
36 секунд
Проверка сканирования 1000 EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Chainway C6000 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Chainway

Мобильный терминал Chainway S6000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway MC50

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
C5-2SE-N-CBKC8R4A12
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 MC50_android12_20230202
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Chainway Model: MC50
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Перезапустить ТСД после установки приложения
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHAINWAY-MC50-5-AXI1CF586F*****B3
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 EAN-13
29 секунд
Проверка сканирования 1000 EAN-13
Успешно

## Терминал Chainway MC50 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Chainway

Мобильный терминал Chainway MC50 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway MC21

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 MC21.AD12.EEA.GIT2fb28e4e6a7.202305291315.V1.04
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Chainway Model: MC21
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHAINWAY-MC21-3-AXI997BC0E*****2B
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 EAN-13
37 секунд
Проверка сканирования 1000 EAN-13
Успешно

## Терминал Chainway MC21 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Chainway

Мобильный терминал Chainway MC21 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Chainway MC95

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 MC95.AD12.EEA.GIT3c9e11dc826.20230419.V1.0 5
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Chainway Model: MC95
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В боковом меню приложения --> Настройки --> Сканирование --> Настройки сканирующего модуля Откроется утилита keyboardemulator — Code setting
Раздел 1D Code EAN-13 Transmit Check Digit
EAN-8 Transmit Check Digit
UPC-A Transmit Check Digit 2-Digit Add-On Code 5-Digit Add-On Code System character + Data
Раздел 2D Code Data Matrix Inversion Mode --> Inversion Mode
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHAINWAY-MC95-L-AXI89438BDF*****C

Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да (требуется настройка, см. выше)
EAN-13
Да (требуется настройка, см. выше)
EAN-13+2
Да (требуется настройка, см. выше)
EAN-13+5
Да (требуется настройка, см. выше)
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет

Проверка сканирования 100 EAN-13
42 секунд
Проверка сканирования 1000 EAN-13
Успешно

## Терминал Chainway MC95 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Chainway

Мобильный терминал Chainway MC95 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CheckWay DT-92

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0 3.18.22, HT380K_MEOS_COA_SOFT_V0.0.52
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: JB Model: HT380K
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.DT92.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
После полной установки плагинов нужно вручную перезапустить клиента
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@JB-864631031501254*****0K
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифровая, дополнительные кнопки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Проверка надежности программного переключения кодировок
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
47 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Терминал CheckWay DT-92 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CheckWay

Мобильный терминал CheckWay DT-92 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CheckWay DT-94

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
380D802300009
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0 3.18.22
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: JB Model: HT380D
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.DT94.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@JB-JB-HT380D-BQSSE*****CAFA
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
46 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал в CheckWay DT-94 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CheckWay

Мобильный терминал CheckWay DT-94 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Comria M3 SM15

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
R-CMM-MCP-M3SM15N
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: M3Mobile Model: M3SM15N
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Запустить ScanEmul → Default, выключить «is enabled or not» Настройку «Output mode» переключить на None (Copy to clipboard)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3Mobile-M3SM15N-1*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Для включения EAN 13+2 и EAN 13+5 ScanEmul → Default → Code Types Params → UPS/EAN → Supplemental mode → Decode UPC/EAN with supplementals
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 24 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал M3 SM15 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Compia

Мобильный терминал M3 SM15 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CSI Moby One

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
950519100241
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 1.1.0.170
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: pda
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CSI-MOBILEONE-B-950*****41
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
02:14 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал CSI Moby One в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CSI

Мобильный терминал CSI Moby One оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CSI Moby One Base

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-27

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MO.A10N66BLWH4GB
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10/ BN128B_Q0_US_P3_03_MA_R10.1.001_221226 Android 10/ BN125B_Q0_US_P3_03_CSI_R10.2.008_230923
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: BLD Model: PDA
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В встроенном приложении «Scan» включить настройку «Lift to stop scanning»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@DVS-INT10-B-AXI7FC8BC84*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13

Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Встроенное приложение Scan

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

27 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД CSI Moby One Pro

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-04-19

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MO.A10N66BLWH4GBPro
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10/ BN336B_Q0_US_P2_02_CSI_R10.1.015_230322 Android 10/ BN336_Q0_US_P2_02_CSI_R10.2.020_231020
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: BLD Model: Moby_One_Pro
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В встроенном приложении «Scan» включить настройку «Lift to stop scanning»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CSI-MOBYONEPRO-P-AXIEBC613C*****63
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение Scan
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
19 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал CSI Moby One в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CSI

Мобильный терминал CSI Moby One оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД CSI Moby Mini

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 M106V200R001C01B040
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Android Model: A25
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Настроить кодировку UTF-8: Настройки -> Scanner Setting -> Advanced Setting -> Decoding mode
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CSI-MOBILEMINI-S-1*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не поддерживает
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
51 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД CSI Moby Touch Pro

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-27

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MT.A10N66BLWPro
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10/ BM516B_Q0_US_P3_03_CSI_R10.1.021_221222 Android 10/ BN336_Q0_US_P2_02_CSI_R10.2.020_231020
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: bld Model: moby_touch_pro
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Во встроенном приложении «Scan» включить настройку «Lift to stop scanning»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CSI-MOBY_TOUCH_PRO-A-AXICB3A*****D88F4
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение «Scan» --> раздел «Barcode»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
26 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал CSI Moby Touch Pro в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CSI

Мобильный терминал CSI Moby Touch Pro оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Generalscan GS M52

## Обзорная

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-27

## Основные параметры

Артикул (партномер)
M52-1E
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 M08.04.01G.20230519
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer:mobydata Model: m52
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Для настройки сканера необходимо зайти в приложение «ScanSettings» --> «Barcode Send Mode» --> «Barcode Send Mode» --> «Broadcast».
DeviceID (код устройства, на котором делалась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GENERALSCAN-GSM52-E-22F*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки из «ScanSettings»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Отсутствует
Проверка надежности программного переключения кодировок
Отсутствует
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
25 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Generalscan GS M72

## Обзорная

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
M72-1E
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 M09.04.11G.20231117
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer:mobydata Model: m72
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Для настройки сканера необходимо зайти в приложение «ScanSettings» --> «Barcode Send Mode» --> «Barcode Send Mode» --> «Broadcast».
DeviceID (код устройства, на котором делалась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GENERALSCAN-GSM72-5-AXI13B456C90*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки из «ScanSettings»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Отсутствует
Проверка надежности программного переключения кодировок
Отсутствует
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
29 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД CSI MCS63

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1 a28_v2.36_20180628EN
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SUPOIN Model: SHT3X-4G
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Supoin.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Обновить прошивку, если используется версия менее a28_v2.36_20180628EN Settings → Scanner Settings → OutputMode → API
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Supoin-SHT3X-4G-364WLSGeDK2101X*****H3619773
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки → Device-Scanner → Barcode types
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не отключаются
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
37 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал CSI в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### CSI

Мобильный терминал CSI оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

 интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД GlobalPos C6000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
GP-C6000-2DMT
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.4 V1.61.9369
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: basewin Model: C6000
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.GlobalPos-Signed_1.3.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором делалась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GlobalPos-C6000-C6L011*****20080
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Нет
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки из Scan Service, можно вызывать из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Невозможно в рамках используемого API
Проверка надежности программного переключения кодировок
Все ШК сканируются, управление отключением отсутствует
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:13 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД GlobalPOS GP-C5000 (сканер Zebra 4710)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
GP-C5000-4G-2D
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: GlobalPOS Model: C5000L
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.v3.GlobalPos-Signed_1.3.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GlobalPOS-C5000L-C5KL400000*****91
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Включается в настройках
EAN-13+5
Включается в настройках
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не отключаются
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД GlobalPOS GP-C5000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
GP-C5000-2DMT
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1.1 V3.75.11947
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: GlobalPOS Model: C5000L
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.GlobalPos-Signed_1.3.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GlobalPOS-C5000L-C5L03021*****758
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не отключаются
Проверка надежности программного переключения кодировок
Тест проходит, но кодировки не отключаются
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
52 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД GlobalPOS GP-C5000-4GP

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
GP-C5000-4G-2D
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 V1.87.2003
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: GlobalPOS Model: C5000
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроенная с версии 3.4.0.36927
Имя плагина, скачиваемого с сайта
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GlobalPOS-C5000_4GP-4-*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да (необходимо включить распознавание в настройках)
EAN-13+5
Да (необходимо включить распознавание в настройках)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanService вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не поддерживается
Проверка надежности программного переключения кодировок
Не переключаются
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД G-Sense K-1

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M40B.230721.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: imachine Model: tk02
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GSENSE-K_1S-J-4102*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
18 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД G-Sense K-1S

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M40B.230721.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: imachine Model: tk02
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GSENSE-K1S-3-410*****04
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да (включается в настройках)

EAN-13+5

Да (включается в настройках)

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

С помощью встроенного приложения BCScan

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

20 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Datalogic Skorpio X4

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
E00ANM4HS0HS0A4 (PN 942550023)
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.4 2.01.56.20171221
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Datalogic Model: Skorpio-X4
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Datalogic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Datalogic-Skorpio-X4-*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, дополнительные кнопки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.309
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Меню «Настройки» ОС Android
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
22 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Skorpio

Мобильный терминал Skorpio X4 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Datalogic Skorpio X5

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
943500024
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 2.10.005.20210618
Тип сканера
1D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Datalogic Model: Skorpio-X5
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Datalogic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Сбросить до заводских настроек или обновить прошивку
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@DATALOGIC-SKORPIOX5-8-G2*****56
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.2.0.23348
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение Настройки --> Datalogic settings --> Scanner setting --> Symbology settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
27 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Skorpio

Мобильный терминал Skorpio X5 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Datalogic Memor K

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
946000001
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 1.00.04.20200806
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Datalogic Model: Memor K
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Datalogic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@DATALOGIC-MEMORK-F-S*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Datalogic Settings -> Scanner Settings Можно найти в папке «Datalogic» или в «Настройках Меню»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
19 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Datalogic Memor 10

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
944350003
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 1.01.05.20190221
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Datalogic Model: Memor 10
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Datalogic-Signed.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@DATALOGIC-MEMOR10-Q-S*****5
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
24 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Datalogic Memor 10 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Datalogic**

Мобильный терминал Datalogic Memor 10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Intermec СК3Х (дальнобойный сканер)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
СК3ХАВ4М000WW4400
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Microsoft Windows Embedded Handheld built on Windows 6.5.3 FW: 1.62.27.0006
Тип сканера
2D дальнобойный
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Intermec Model: СК3Х-50006F0063006B0065007400500043000000- 434В3358323139583135303037363100
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
Intermec-СК321*****61
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
23 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

## Терминал Interмес СКЗ в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Intermec

Мобильный терминал Intermec SK3 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Intermec CN51

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Версия ОС Версия прошивки (сборки)
Android 6.0, kernel 3.0.21.74.01.12.0074.00260-g5b45aa9-dirty-jenkins-slave@ch2uu0002 #1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
«Foxconn International Holdings Limited» «CN51 NN0»
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Старый
DeviceID
@Foxconn-CN51NN0-361F1790288
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Клавиатура
цифровая + дополнительные кнопки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Keyboardemulator --> Настройки --> вкладка 2DSettings --> UPS/EAN --> последний пункт (Decode UPC/EAN/JAN) --> четвертый пункт (Enable Smart Supplemental Mode)
EAN-13+5
Keyboardemulator --> Настройки --> вкладка 2DSettings --> UPS/EAN --> последний пункт (Decode UPC/EAN/JAN) --> четвертый пункт (Enable Smart Supplemental Mode)

CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД iData i2

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 2.0.1.013
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: i2
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
При первом запуске устройства открыть IScanPro и перезагрузить устройство
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-I2-S-2*****6
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS, или Settings -->Scan Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
36 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал сбора данных iData i2 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### iData

ТСД iData i2 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iData i3

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
i3-1-W0E87501-1200
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 2.0.1.016
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: i3
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Установка плагина
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-I3-A-2*****8
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
iScanPro --> Barcode Setting --> Decoding Mode переключаем на Enhanced Mode
iScanPro --> Barcode Setting --> Symbologies Setting — EAN13: EAN13 2 Digit Adden... переключаем на On EAN13 5 Digit Adden... переключаем на On
EAN-13+5
iScanPro --> Barcode Setting --> Decoding Mode переключаем на Enhanced Mode
iScanPro --> Barcode Setting --> Symbologies Setting --> EAN13: EAN13 2 Digit Adden... переключаем на On EAN13 5 Digit Adden... переключаем на On
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS, или Settings -->Scan Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
38 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД iData K8

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
k8-1-wne28121-1100
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11/ 3.0.0.021 Android 12/ 12.00.013_G
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: i8
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
При первом запуске нужно дождаться появления значка штрихкода в верхнем правом углу, после чего запустить IscanPRO, что-нибудь отсканировать и перезагрузить устройство. Пароль от дополнительных настроек — 654321. Barcode Setting --> Decoding Mode --> Enhanced Mode iScanPro --> Barcode Setting --> Symbolologies Setting --> EAN13: EAN13 2 Digit Adden... --> On EAN13 5 Digit Adden... --> On
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-K8-Q-2*****7
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение iScanPro (iScanPlus)
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
35 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### iData

Мобильный терминал iData K8 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iData 25

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
A25-VML510-1000
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 M106V200R001C01B037
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: a25
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-25-L-1*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS, или Settings -->Scann Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не поддерживается
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
22 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД iData 95W Series

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
M107-W0E872010-3200
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 2.0.1.012
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: 95w series
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
После установки клиента и плагина нужно перезагрузить ТСД
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-95W-J-1*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
22 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Планшет iData 95W в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **iData**

Мобильный планшет iData 95W оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iData K3

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
K3S-1-W0E88101-14BU
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 3.0.0.009
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: K3S
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-K3S-V-2*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение IscanPro
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
37 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД iData K1

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
k1-s-wme862020-3200
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 3.0.GL_700PRO_02
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: k1
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
При первом запуске нужно дождаться появления значка штрихкода в верхнем правом углу, после чего запустить IscanPRO, что-нибудь отсканировать и перезагрузить устройство. Пароль от дополнительных настроек — 654321. Barcode Setting --> Decoding Mode --> Enhanced Mode iScanPro --> Barcode Setting --> Symbolologies Setting --> EAN13: EAN13 2 Digit Adden... --> On EAN13 5 Digit Adden... --> On
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-K1-B-AXIB8EC471*****7F
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение IscanPro
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
35 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### iData

Мобильный терминал iData K1 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iData 70

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
70-1-WME862030-3200
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 2.0.1.019
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: 70 series
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Способ интеграции
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется установить плагин
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-70-2-2*****4
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
iScanPro — Barcode Setting — Decoding Mode переключаем на Enhanced Mode
iScanPro — Barcode Setting — Symbologies Setting — EAN13: EAN13 2 Digit Adden... переключаем на On EAN13 5 Digit Adden... переключаем на On
EAN-13+5
iScanPro — Barcode Setting — Decoding Mode переключаем на Enhanced Mode
iScanPro — Barcode Setting — Symbologies Setting — EAN13: EAN13 2 Digit Adden... переключаем на On EAN13 5 Digit Adden... переключаем на On
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS, или Settings -->Scann Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
32 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД iData K3S

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
K3S-1-W0E88201-14BU
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 12.00.GL006
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: K3S
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-K3S-0-AXIF4FD042*****87
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение iScanPlus --> «Barcode»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал iData K3S в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### iData

Мобильный терминал iData K3S оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iData T1

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 2.0.0.016_GL
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: T1
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-T1-U-AXI377FE9C9*****D
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

iScanPro --&gt; Barcode Setting --&gt; Decoding Mode переключаем на Enhanced Mode

iScanPro --&gt; Barcode Setting --&gt; Symbologies Setting — EAN13:

EAN13 2 Digit Adden... переключаем на On

EAN13 5 Digit Adden... переключаем на On

EAN-13+5

iScanPro --&gt; Barcode Setting --&gt; Decoding Mode переключаем на Enhanced Mode

iScanPro --&gt; Barcode Setting --&gt; Symbologies Setting — EAN13:

EAN13 2 Digit Adden... переключаем на On

EAN13 5 Digit Adden... переключаем на On

CODE-128

Да

EAN-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Настраивается через встроенное приложение

Настройки --&gt; Scan settings

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

23 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Терминал iData T1 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **iData**

Мобильный терминал iData T1 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iDATA 50P

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
50P-1-WME165210-14BU
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 11.00.018_G
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: idata Model: idata 50
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData-sign1.32.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-50P-7-AXI6F1F616A*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да (включается в настройках)
EAN-13+5
Да (включается в настройках)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение iScanPlus
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
25 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал iDATA 50P в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### iDATA

Мобильный терминал iDATA 50P оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД iData T2

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
T2-1-3ME76205-14HJ
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 12.0.0.009
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: T2
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData-sign_1.24.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-T2-3-AXIE5852CE*****CF
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
iScanPlus --> Barcode --> EAN-13 2 Digit Addenda --> включить
EAN-13+5
iScanPlus --> Barcode --> EAN-13 5 Digit Addenda --> включить
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настраивается через встроенную утилиту iScanPlus
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
26 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал iData T2 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **iData**

Мобильный терминал iData T2 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CK75LAN

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
P/N 318-046-021
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0 3.0.31.82.01.07.0071, сборка 82.01.07-(0071)
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Universal Global Scientific Industrial Co., Ltd. Model: CX75 AN0
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Universal-CX75AC0-1*****E5
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Нет (необходимо включить в настройках)
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет (необходимо включить в настройках)
EAN-13+5
Нет (необходимо включить в настройках)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да При считывании GS1-128 с двойными скобками ТСД выдает ошибку «ШК не распознан как EAN128».
Как вручную настраивать кодировки
На ТСД: Настройки → Внутренний сканер → Настройки символов В Mobile SMARTS: Настройки → Сканирование → Настройки модуля сканирования → Настройки символов
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 52 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Honeywell SK75 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Honeywell

Мобильный терминал Honeywell CK75 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CN80 (дальнобойный сканер)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
CN80-LON-1MN122E
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: CN80
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Сброс до заводских настроек перед началом эксплуатации
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Honeywell-CN80-18*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
00:33 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

Терминал Honeywell CN80 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Honeywell

Мобильный терминал Honeywell CN80 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CN80

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
CN80-LON-2EC120E
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: CN80
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Honeywell-CN80-1*****8
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
00:29 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Honeywell CN80 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Honeywell

Мобильный терминал Honeywell CN80 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CK65 L0N

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 88.00.05-(0056)
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: CK65
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-CK65-5-2*****4E
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
22 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Honeywell SK65 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Honeywell CK65**

Мобильный терминал Honeywell CK65 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CT60

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 86.00.11-(0094)
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: CT60
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-CT60-1-1*****AE
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
23 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Honeywell CT60 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Honeywell CT60

Мобильный терминал Honeywell CT60 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах.

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CT40

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
СТ40-WS-KIT
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 87.00.10-(0131)
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: CT40
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-CT40-S-19*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Альбомная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Honeywell CT40 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### **Honeywell CT40**

Мобильный терминал Honeywell CT40 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах.

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell CT30

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
CT30PL0N-27D10NG
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 311.CO.00.0606-G
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: CT30p
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-CT30P-G-21*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Mobile SMARTS --> Настройки --> Сканирование --> Настройка модуля сканирования  
 На ТСД --> Настройки --> Honeywell Settings --> Scanning --> Internal Scanner

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Да

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

29 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Honeywell EDA5s

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
EDA52-11AE64N21R
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 218.01.11.0068
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: EDA5s
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-EDA5S-E-*****DE4
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да;

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал Honeywell EDA50s в каталоге оборудования**



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Honeywell

Мобильный терминал Honeywell EDA50s оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell EDA50K

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
EDA50K-0
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1. 208.01.00.0010
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: EDA50K
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Honeywell-EDA50K-b*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да;

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:54 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Honeywell ScanPal EDA50K в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Honeywell

Мобильный терминал Honeywell ScanPal EDA50K оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell EDA52

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
11AE34N21R
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 218.01.10.0060
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: EDA52
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-EDA52-5-*****A61
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

20 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Honeywell EDA51

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
P/N EDA51-1-B623S0GR
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 212.01.00.0019
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: EDA51
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Honeywell-EDA51-19*****7
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал Honeywell ScanPal EDA51 в каталоге оборудования**



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Honeywell**

Мобильный терминал Honeywell ScanPal EDA51 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell EDA71

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
EDA71-1-B961EAGRK
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 IDH63_P1_00AX_PWXX_AU1616_190720
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: EDA71K_g
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-EDA71G-D-1*****9F
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
19 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

## Планшет Honeywell ScanPal EDA71 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

#### **Honeywell**

Мобильный планшет Honeywell ScanPal EDA71K оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell EDA61K

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 214.01.00.0013.EWR-33869new
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: EDA61K
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Honeywell-EDA61K-990*****71963
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, буквы, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Терминал Honeywell ScanPal EDA61K в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### **Honeywell**

Мобильный терминал Honeywell ScanPal EDA61K оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Honeywell EDA51K

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 217.01.00.0008
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Honeywell Model: SMART.EDA51K
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@HONEYWELL-EDA51K-A-*****D
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
18 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Honeywell EDA51K в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)



### Honeywell EDA51K

Мобильный терминал EDA51K оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Kaicom K901

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
K901-HFW-BGCN
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 9.01.31
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: kaicom Model: k901
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="https://cleverence.com/plugin/kaicombarcodescanner.apk">cleverence.com.plugin.kaicombarcodescanner.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@KAICOM-K901-B-3204*****0103
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение ScannerSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
23 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал KAICOM K901 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### KAICOM

Мобильный терминал KAICOM K901 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland N5000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
N5000
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1 ce_v1.1.1-10200005
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Newland Model: ThimfoneN5000
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.N5000.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Включение сканирования: Scanner Settings → Scan mode → Single scan Включение режима сканирования EAN13+2+5: Scanner Settings → Barcode → Barcode config → данные ШК
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Newland-ThimfoneN5000-MB1BC016*****036
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Scanner Settings → Scan mode → Single scan Для EAN13-2+5: Barcode → Barcode config → выбрать данные ШК Для GS1-128: Scanner Settings → Barcode → One-dimensional barcode list → поставить галочку GS1 128
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Все ШК сканируются, но не переключаются
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:12 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Newland N5000 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Newland

Мобильный терминал Newland N5000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

 интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Kaicom K7

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
K7-HFW-BGC
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.0 7.72.48
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: kaicom Model: k7
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="https://cleverence.com/plugin.kaicombarcodescanner.apk">cleverence.com.plugin.kaicombarcodescanner.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@KAICOM-K7-7-311210*****42
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение ScannerSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Все ШК сканируются, но не переключаются
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
51 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал KAICOM K7 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### KAICOM

Мобильный терминал KAICOM K7 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland NLS-MT65

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
T6552-2W0
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 MT65-III_N_180709_V2.00.004_102000011
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Newland, NLS-MT65W
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.NLSMT65W.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Зайти в настройки. Выбрать Scanner Setting. Поставить галочку в пункте «Is enabled or not». В пункте outPutMode выбрать опцию Api.
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-MT65W-MT6551*****50
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки и цифры и буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Не отключаются
Проверка надежности программного переключения кодировок
Тест проходит, но кодировки не отключаются
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33,4 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



#### **Newland**

Мобильный терминал Newland MT65 Beluga III оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland NLS-NFT10

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 H152X0.ALL.P1P2P3.V01.A2.AD11V5.137.HDP.20210316.MP.CN
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: Newland Model: NLS-NFT10
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-NFT10-J-BHG*****47
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Quick Settings --> Scan
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Тест проходит, но кодировки не отключаются
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
72 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Newland NLS-NFT10 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Newland

Мобильный терминал Newland NLS-NFT10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland N7000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MF2CC118B13C000574
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1, сборка ce_v1.1.3 , MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP.V42.P17
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: n7000-ce
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.N7000.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Newland-N7000-MF2CC118B13*****74
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты Scanner settings (вкладка Barcode).
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:21 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Newland N7000 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Newland**

Мобильный терминал Newland N7000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland NLS-WD1

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
WD1NHKFBL00191
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 WD1-GLE_V1.00.005
Тип сканера
2D (внешний)
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Newland Model: nls-wd1
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Соединиться с внешним сканером
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-NLSWD1-R-WD1*****0191
Ориентация экрана по умолчанию
Альбомная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да (по умолчанию выключено, необходимо сканировать настроечный ШК)

EAN-13+2
Да (по умолчанию выключено, необходимо сканировать настроечный ШК)
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Сканированием настроечных ШК <a href="#">из файла</a>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
34 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Newland NLS-WD1 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Mobile Base

Мобильный терминал Newland NLS-WD1 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland N7000R-II

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
MF3DC119326D004460
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.0 сборка N7000R_N_181220_V1.0.0_7-102000109
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: N7000R
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.NewlandN7000R.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-N7000R-MF3DC11*****4460
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да (кроме GS1 Databar Expanded Stacked)
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:56 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Newland N7000R-II в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Newland**

Мобильный терминал Newland N7000R-II оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland MT65 Lite

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
M1901
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 MT65-GL_V3.01.013
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Newland Model: nls-mt65
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.NLSMT65W.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-MT65-0-MT6552L*****21
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты Scan Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
36 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Newland MT67

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
M7906
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 MT67-GL_V3.00.001
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Newland Model: nls-mt67
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.NLSMT65W.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-MT67-9-AXI08899E*****EC1
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты Scan Setting
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:30 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Newland MT90

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
ММТ9052-2W0
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1/ MT90-RU_V3.00.005 Android 11/ MT90-GL_V8.02.004
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Newland Model: NLS-MT90
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.NLSMT65W.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-MT90-MT90512*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты Scan Setting (в приложении Quick Setting)
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:06 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал Newland MT90 в каталоге оборудования**



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Newland**

Мобильный терминал Newland MT90 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland N5S

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MF2CF119301D001577
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.0 сборка N5S_n_190103_V1.0.0_8-102000109
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: N5S
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.NewlandN5S.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-N5S-MF2CF119*****507
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты <b>Scanner settings</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в <b>Mobile SMARTS</b>
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
02:30 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Newland N5S в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)



#### Newland

Мобильный терминал Newland N5S оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Newland SPEEDATA HT35

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 V.H35.1.1.8.2022110119
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: HT35
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Необходимо дождаться всплывающего сообщения, что скан сервис запустился
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-HT35-F-AXI12A67F0*****02
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Настройки системы --&gt; «Scan» --&gt; «Coding Settings»

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

24 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД RFID Nordic HH83

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
НТН00005-EU
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 HH83_2.2.1.10866
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Nordic ID Model: HH83
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NORDIC-HH83-A-K*****98
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

01:47 мин

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Newland N7

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
SL9NLS-N7
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 N7-AER_V5.00.011.B1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: newland Model: nls-n7
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Может потребоваться перезагрузка устройства для определения правильного ID
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-N7-6-AER7KJF*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS или Quick Settings --> Scan
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
44 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Newland N7 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Newland

Мобильный терминал Newland N7 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД М3 SL10-N

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
SL10(AN8)-NWSCBPR-861-2D-NON
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Man: M3Mobile Model: SL10-N
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3MOBILE-SL10*-*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
04:22 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал M3 Mobile SL10 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **M3 Mobile SL10**

Мобильный терминал M3 Mobile SL 10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД М3 SL10K-N

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
SL10K(AN8)-NWSCBPR-861-2D-AN17
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Man: M3Mobile Model: SL10K-N
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3MOBILE-SL10K*_******
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Буквы, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал M3 Mobile SL10K в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **M3 Mobile SL10**

Мобильный терминал M3 Mobile SL10K оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД М3 SL20

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
SL204C-R2CHSF
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 T0452_A1_PVT_20211112
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Man: m3 Model: m3sl20
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3MOBILE-M3SL20-5-AXI3AE3531*****76
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

С помощью ScanEmul

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Да

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

37 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД М3 U20X

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 M3UL20X_V1.1.5
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: M3Mobile Model: M3UL20X
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3MOBILE-UL20X-*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная в ТСД утилита ScanEmul
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
0:68 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал M3 Mobile UL20 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### M3 Mobile UL20

Мобильный терминал M3 Mobile UL20 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД М3 UL20F

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 M3UL20F_V2.1.1_EEA
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: M3Mobile Model: M3UL20F
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3MOBILE-UL2**-*****82
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да (после активации Supplemental Mode; вместе с EAN-13 выставить "Autodiscriminate UPC/EAN Supplementals")

EAN-13+5

Да (после активации Supplemental Mode; вместе с EAN-13 выставить "Autodiscriminate UPC/EAN Supplementals")

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Встроенная в ТСД утилита ScanEmul

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Да

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

01:11 мин

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Терминал M3 Mobile UL20 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **M3 Mobile UL20**

Мобильный терминал M3 Mobile UL20 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Mertech Movfast S55

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 13 T1522_MOVEFAST_MERTECH_B1_20231027
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Movfast Model: S55
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Настройки сканера --> вызов настроек сканера из Mobile SMARTS --> Function settings --> Barcode data output mode --> Output to broadcast. Предупреждение о настройке выводится при первом запуске Mobile SMARTS.
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-MOVFASTS55-I-AXIDE904C*****56C
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
28 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Mertech Movfast S55 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Mertech

Мобильный терминал Mertech Movfast S55 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД М3 US20W

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
1857092
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 M3US20W_V1.0.9_GLO
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: M3Mobile Model: m3us20w
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
включить в настройках кодировку EAN-13+2 и EAN-13+5 Supplemental Mode => Autodiscriminate UPC/EAN Supplementals
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@M3MOBILE-US20W-R-1*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да (после активации Supplemental Mode)
EAN-13+5
Да (после активации Supplemental Mode)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная в ТСД утилита ScanEmul или форма настройки Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
55 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Mertech Sunmi L2K

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 3.0.2, firmware 205
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SUNMI Model: L2K
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.MobileSMARTS.SunmeL2.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется <b>начальная настройка</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SUNME-L2-0-LA05*****50
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.1.0.18765
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
00:46 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Mertech Sunmi L2k в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Mertech**

Мобильный терминал Mertech Sunmi L2k оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---



# СЕРТИФИКАТ

Подключаемое оборудование терминал сбора данных "Mertech Sunmi L2K" с драйвером "Клеверенс: Терминалы сбора данных", разработанным компанией "Клеверенс Софт", признан совместимым с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционных системах Windows 7, 8, 10.

Фирма – разработчик получает право использовать логотип



как элемент оформления упаковки и рекламных материалов программного продукта.

Директор фирмы «1С»



/Нуралiev Б.Г./

23 марта 2020 г.

Срок действия сертификата 2 года

Информационное письмо №26968

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Mertech Sunmi L2Ks

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 3.0.6
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SUNMI Model: L2Ks_gl
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.MobileSMARTS.Sunmi.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Выключить режим ввода клавиатуры Scan settings --> Data Output Mode --> No text output ( <a href="#">подробнее</a> )
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SUNMI-L2KS-G-AXI41CB218*****61
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
24 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал сбора данных Sunmi L2Ks в каталоге оборудования**

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### Sunmi L2Ks

Терминал сбора данных Sunmi L2Ks оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД MERTECH SEUIC AutoID LIM

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.2 D620_v0.2.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Seuic Model: AUTOID Lim
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-AUTOIDLIM-D-LIM*****31
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
48 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Терминал SEUIC AutoID LIM в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## SEUIC

Мобильный терминал SEUIC AutoID LIM оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Mertech Sunmi L2

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 3.1.0, firmware 364
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SUNMI Model: L2
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.MobileSMARTS.SunmeL2.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется <b>начальная настройка</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SUNME-L2-I-L20*****194
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Нет
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.1.0.18765
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
00:30 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Mertech Sunmi L2 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Mertech

Мобильный терминал Mertech Sunmi L2 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---



# СЕРТИФИКАТ

Подключаемое оборудование терминал сбора данных "Mertech Sunmi L2" с драйвером "Клеверенс: Терминалы сбора данных", разработанным компанией "Клеверенс Софт", признан совместимым с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционных системах Windows 7, 8, 10.

Фирма – разработчик получает право использовать логотип



как элемент оформления упаковки и рекламных материалов программного продукта.

Директор фирмы «1С»



/Нуралиев Б.Г./

23 марта 2020 г.

Срок действия сертификата 2 года  
Информационное письмо №26969

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Mertech Sunmi L2S

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
LB24D0B220032
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 3.3.2
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SUNMI Model: L2s
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.MobileSMARTS.SunmeL2.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется <b>начальная настройка</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SUNMI-L2S-L-LB24*****32
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенное приложение <b>Scanner Setting</b> или форма настройки вызывается из <b>Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в <b>Mobile SMARTS</b>
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
32 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Mindeo M50

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M50.220827.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Hyatta Model: MS8589
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Mindeo.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
<p>В настройках Андроид открыть раздел KeyMap. Переключить тумблер Open</p> <p>Нажать Create New Map Нажать левую кнопку сканирования (SCAN_0) Нажать Map new Key, выбрать F10 Нажать кнопку Create</p> <p>Нажать Create New Map Нажать правую кнопку сканирования (SCAN_1) Нажать Map new Key, выбрать F11 Нажать кнопку Create</p>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MINDEO-M50-1-510*****31
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да Настройки (EAN13+2/5) --> Symbology Settings --> EAN-13 --> EAN-13 Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
EAN-13+5
Да Настройки (UPC-A+2/5) --> Symbology Settings --> UPC-A --> UPC-A Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> Scanner --> Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Mindeo D60

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 D60.220830.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Hyatta Model: MS8689
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Mindeo.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Настройки --> KeyMap Open --> Create New Map Поочередно назначить кнопки сканирования: Скан1 --> Map new Key --> выбрать F10 --> Create Скан2 --> Map new Key --> выбрать F11 --> Create Скан3 --> Map new Key --> выбрать F12 --> Create
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MINDEO-D60-5-6002*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да Настройки (EAN13+2/5) --> Symbology Settings --> EAN-13 --> EAN-13 Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
EAN-13+5
Да Настройки (UPC-A+2/5) --> Symbology Settings --> UPC-A --> UPC-A Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> Scanner --> Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД MIG S6

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
JM60121 0600071
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 MGS6-33A10_V1.01_20210602
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: MIG Model: LT600T
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Настройки Android --> Подключенные устройства --> Настройки подключения --> QR config --> Enable Scanner (установить галку) Output Mode --> Broadcast output --> SET THE SCAN KEY TO F1/F2 (поставить на обеих вкладках галку QR Scanner)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MIG-S6-1-AXIE359870*****9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
36 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Mindeo M40

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M40B.220826.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Hyatta Model: MS8389
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Настройки --> KeyMap Open --> Create New Map Поочередно назначить кнопки сканирования: Скан1 --> Map new Key --> выбрать F10 --> Create Скан2 --> Map new Key --> выбрать F11 --> Create Скан3 --> Map new Key --> выбрать F12 --> Create
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MINDEO-M40-S-4102*****1
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да Настройки (EAN13+2/5) --> Symbology Settings --> EAN-13 --> EAN-13 Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
EAN-13+5
Да Настройки (UPC-A+2/5) --> Symbology Settings --> UPC-A --> UPC-A Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> Scanner --> Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
29 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Mobile Base DS70

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
DS7 — RCB9PGWDN7EN
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 R.337
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Dsic Model: DS70
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MOBILEBASE-DS70-6-AXI6A88*****E7796
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
35 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Mobile Base DS5A

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
DS5-QNB9PGWHXHZEN
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 Q5.619
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: DSIC Model: DS5A
Степень интеграции
<b>Базовя</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MOBILEBASE-DS5-L-AXI330*****A96E96
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
21 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Mobile Base DS5A в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Mobile Base

Мобильный терминал Mobile Base DS5A оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Mobile Base DS4A

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
QNB9PGWPG4010
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 Q4.619
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: DAISHIN Model: DS4A
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@DAISHIN-DS4A-I-AXI57BEE9*****D1C
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита вызывается из приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
21 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Mobile Base DS4A в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Mobile Base

Мобильный терминал Mobile Base DS4A оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile PM30

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
PM30G6K03DHE0F
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 30.00 B8
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM30
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Установить плагин, и перезапустить клиент Mobile SMARTS после его установки
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
POINTMOBILE-PM30-M-2*****1
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> Сканирование --> Настройки модуля сканирования --> ScanSettings --> Symbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал сбора данных Point Mobile PM30 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### **Point Mobile PM30**

Терминал сбора данных Point Mobile PM30 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile 66

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
PM66GPU2398E0C
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 3.10.49, номер сборки 76.09 C1
Тип сканера
1D SE965 Laser
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM66
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM66-1*****17
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Считывает первый набор цифр, без 2х последних
EAN-13+5
Считывает первый набор цифр, без 2х последних
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Главное меню → Tools → ScanSettings.
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
22 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

#### Point Mobile

Мобильный принтер Point Mobile PM66 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile PM75

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
21252A0062
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 75.00 B1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM75
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Перезагрузить ТСД после установки плагина
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM75-8-21*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из приложения Mobile SMARTS или через встроенный софт EmKit
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
45 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный принтер Point Mobile PM75 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile 67

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
PM67GPV23BJE0C
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 67.00
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM67
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM67-K-21*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Кнопки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Mobile SMARTS --> ScanSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
28 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный принтер Point Mobile PM67 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile 80

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
P/N PM80G8M0397E0C
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.0.2, 3.10.49-gec17789 номер сборки 80.08 C2"
Тип сканера
2D SE4710 Imager
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM80
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM80-1*****33
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Главное меню → ToolsScan → Settings.
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
38 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный терминал Point Mobile PM80 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile 450

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
P450G9L2457E0T
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.2.2 85.00.C1.20161028
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Point Mobile Model: PM450
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM450-0-1*****19
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Нет
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
2 мин (при включенном распознавании EAN-13+2 и EAN-13+5) и 50 сек при отключенном
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный терминал Point Mobile PM450 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile PM84

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 13 84.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM84
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Скачать плагин
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM84-G-240*****
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты EmKit
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
25 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Point Mobile PM85

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
PM85G6Q03BDE0C
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 85.21
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: POINTMOBILE Model: PM85
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM85-E-1*****01
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Настройки --> ScanSettings --> Symbologies --> EAN13 --> 2-Digit Addenda--> включить
EAN-13+5
Настройки --> ScanSettings --> Symbologies --> EAN13 --> 5-Digit Addenda --> включить
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> ScanSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
28 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный терминал Point Mobile PM85 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile 451

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
P451G6YB4DFE0C
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 41.00 A6
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Point Mobile Model: PM451
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM451-9-20*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки ScanSettings вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
3 мин 32 с
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Point Mobile PM451 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный терминал Point Mobile PM451 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile PM351

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
P351G3223BJE0C
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 35.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Point Mobile Model: PM351
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM351-Q-22*****5
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Настройки --> ScanSettings --> Symbologies --> UPC A --> UPC/EAN Supplementals AUTO --> вкл
EAN-13+5
Настройки --> ScanSettings --> Symbologies --> UPC A --> UPC/EAN Supplementals AUTO --> вкл
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки ScanSettings вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
21 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный терминал Point Mobile PM351 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Supoin S50

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.5.1 SB03_8909_V4.0_20180110
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Supoin Model: SHT
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Supoin.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Supoin-SHT-304WLXXX5M800*****0013039890
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.309
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки из Scan Service
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
0:33 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### Supoin

Мобильный терминал Supoin S50 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Point Mobile 550

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
P/N P550GPR3398E0T
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 3.10.49, номер сборки 55.01
Тип сканера
2D N6603 Imager
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Point Mobile Co Model: PM550
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.PointMobile.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@POINTMOBILE-PM550-18*****3
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
При считывании, между двумя частями штрихкода ставит пробел, по умолчанию включен include Addenda Separator. ScanSetting в Symbologies → EAN-13 → отключить include Addenda Separator.
EAN-13+5
При считывании, между двумя частями штрихкода ставит пробел, по умолчанию включен include Addenda Separator. ScanSetting в Symbologies → EAN-13 → отключить include Addenda Separator.
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
19 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

## Терминал Point Mobile PM550 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Point Mobile

Мобильный терминал Point Mobile PM550 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Saotron RT-T40

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
RT-T40-S26K4611AG-04W4GUc
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 20220507.114446
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: emdoor Model: RD40TE
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SAOTRON-RTT40-Q-AXI31131*****6CB
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Scanner Configuration --> Настройки --> General settings -->  
 Decode UPS/EAN/JAN supplements --> поставить Auto

EAN-13+5

Scanner Configuration --> Настройки --> General settings -->  
 Decode UPS/EAN/JAN supplements --> поставить Auto

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Настраивается в Scanner Configuration

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

35 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Терминал Saotron RT-T40 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Saotron

Мобильный терминал Saotron RT-T40 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Proton AMC-2280

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
4006188126
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 36AT_20220606.104235
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Supoin Model: PDA
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Supoin.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@PROTON-AMC2280-H-6A4WLSGEDM8100XXCXX*****750
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
«Настройки» --> «ScanSettings» --> «Extra Settings» --> «Code Type Settings»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Seuic AutoID 3

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
8100000116126
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 D621_V1.0.31
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SEUIC Model: AUTOID 3
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-PDT-G-AA32*****4
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
29 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Sunmi L2H

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 3.3.5
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SUNMI Model: L2h-n
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.MobileSMARTS.SunmeL2.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется <b>начальная настройка</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SUNMI-L2H-2-AXI74C0A*****EB63
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Встроенное приложение Scanner Setting или форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал сбора данных Sunmi L2H в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Sunmi L2H

Терминал сбора данных Sunmi L2H оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Seuic AutoID 9

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1 P90B_R_C_V0.0.7
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: AUTOID Model: PDT-90F
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Seuic-PDT-90M*****92
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
45сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Seuic AutoID 9 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

#### SEUIC

Мобильный терминал Seuic AutoID 9 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Seuic AutoID Q9

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 D550_G_V0.1.5
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Seuic Model: AUTOID Q9
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-PDT-7-Q9*****062
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
41 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Seuic Cruise 1

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 D700S_R_V0.0.7
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Seuic Model: Cruise1
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Scan tool -> Settings -> Developer (пароль: 888888) -> отключить настройку Default broadcast add enter event after barcode. После первого запуска нарушается распознавание всех кодировок, нужно остановить приложение Mobile SMARTS и ScanTools, после чего включить все необходимые настройки в ScanTools.
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-CRUISE1-I-C40*****34
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Seuic AutoID Q9C

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 D550_G_V0.7.2
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Seuic Model: AUTOID Q9
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
На устройстве должна быть прошивка V0.7.2! После установки Mobile SMARTS перезагрузите ТСД, установите плагин и еще раз перезагрузите (пароль разработчика 4007770876, scantool password 888888)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-PDT-1-9QC*****03
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
46 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Seuic Cruise Ge2

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 D732_V1.0.16
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Seuic Model: Cruise Ge2
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-CRUISEGE2-C-AXIF0C6*****5E094
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Встроенная утилита ScanTool вызывается из Mobile SMARTS

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

18 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Seuic Q7

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
7Q29A1158000
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SEUIC Model: AUTOID Q7
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Ручное включение возможности сканирования ШК EAN-13+2, EAN-13+5 и CODE-128 в настройках ТСД (при необходимости).
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-Q7-7Q29*****0
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да (включается в настройках)
EAN-13+5
Да (включается в настройках)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
22 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал SEUIC AutoID Q7 в каталоге оборудования**



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### SEUIC

Мобильный терминал SEUIC AutoID Q7 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Seuic 7P-S1W1 (T)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
AUTOID7P - S1W1(T)
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Windows CE 6.0
Тип сканера
1D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Seuic Model: AutoID 7P (Win CE)
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
AutoID-7P-7P*****8D1
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
Платформа: 3.0.46.46403 Клиент: 3.0.0.584
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Утилита панели управления 1D Scanner.
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Терминал SEUIC 7P в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## SEUIC

Мобильный терминал SEUIC 7P оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Seuic AutoID Q7 X3C (Grip+)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
AUTOID Q7-(Grip)-X3(HD)C13-(Grip-)
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 P31M_R_V4.11.48
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SEUIC Model: AUTOID Q7
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Seuic.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SEUIC-Q7-F-AXI70592B*****55F
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
27 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал SEUIC AutoID Q7 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## SEUIC

Мобильный терминал SEUIC AutoID Q7 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Space ONE

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9/ M1805_11_09a_4A.05_18268.21809_1018
Android 9/ M1805_11_09o_4A.05_22108.22109_0201
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: One
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть приложение IoT OS (SCAN --&gt; открыть меню в верхнем левом углу --&gt; Scan Setting)</li> <li>2. Выбрать режим получения ШК (включить все кнопки/ триггеры сканирования --&gt; выбрать в разблокированном списке Broadcast --&gt; выключить все кнопки сканирования)</li> <li>3. Убедиться что кнопки/ триггеры сканирования выключены</li> </ol>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SPACE-ONE-A-IE8*****75
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, стрелки, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Через встроенный софт IoC OS (Scan --> ScanSetting)
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
45 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Zebra MC32N0

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC32N0-SL3HAHEIA
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.1.1 00-4AJ11-J-0000-0000-00-M1-051216
Тип сканера
1D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Motorola Solutions Model: MC32N0
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Необходимо настроить коды кнопок сканирования (Настройки → Key programmer).
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Motorola-MC32N0-170*****0933
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Да

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
<b>3.0.0.300</b>
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
<b>Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS</b>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
<b>Не переключаются</b>
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
<b>25 сек</b>
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
<b>Успешно</b>
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
<b>Камера отсутствует</b>

Терминал Zebra MC32N0 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Zebra

Мобильный терминал Zebra MC32N0 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---



интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra MC3300R RFID

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
MC339R-GE2HG4EU
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android Android 8.1 02-13-15.00-OG-U15-STD
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: MC33
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Zebra-MC33-1819*****066
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra MC33

Мобильный терминал Zebra MC33 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Zebra MC33

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC330K-SB3HA4NA
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 01-01-48-NN-00-A
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: MC33
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Zebra-MC33-1726*****134
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, функциональные клавиши

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Нет
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Нет
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
23 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Zebra MC33 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra MC33

Мобильный терминал Zebra MC33 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах



интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra EC30

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
EC300K-1SA2ANA
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 01-20-09.00-0G-U01-STD
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: EC30
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Zebra-EC30-1916*****083
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Утилита по умолчанию DataWedge
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
19 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

## Терминал Zebra EC30 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)



### Zebra EC30

Мобильный терминал Zebra EC30 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra EC55

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 10-16-10.00-QG-U15-STD-HEL-04
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Model: EC55BK
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-EC55-4-2120*****577
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Утилита по умолчанию DataWedge
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

## Терминал Zebra EC55 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra EC55

Мобильный терминал Zebra EC55 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra MC32N0-R (1D, вращающаяся сканирующая головка)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC32N0-RL2SCLE0A
Версия ОС Версия прошивки, сборки
WinCE 7.0.2824
Тип сканера
1D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Model: MC32N0
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
1617-1611*****115
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение BarcodeSettings.exe в папке Mobile Smarts
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Доступен только EAN-13
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:28 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

Терминал Zebra MC32N0-R в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra MC32N0-R

Мобильный терминал Zebra MC32N0-R оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra MC32N0 (2D)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC32N0-SI2HCLE0A
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Windows Embedded 07.00.2882
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Model: MC32N0
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
1618-D-19273*****39
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да

EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение BarcodeSettings.exe в папке Mobile Smarts
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
00:24 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

## Терминал Zebra MC32N0 (2D) в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Zebra MC32N0 (2D)

Мобильный терминал Zebra MC32N0 (2D) оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra MC330M

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC330M-SI2HA2RW
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 02-13-15.00-ON-U08-STD
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: MC33
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Zebra-MC33-19222*****99
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

С помощью утилиты DataWedge

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Да

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

00:33 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Нет камеры

## Терминал Zebra MC330M в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Zebra MC330M**

Мобильный терминал Zebra MC330M оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra PS20 PLUS

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
PS20J-P4G1A600
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 10-16-10.00-GQ-U79-STD-HEL-04
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Фронтальная
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: ps20j
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-PS20PLUS-5-AXI0433D1E*****63
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью утилиты DataWedge
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
17 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Zebra PS20 PLUS в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Zebra PS20 PLUS**

Мобильный терминал Zebra PS20 PLUS оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra MC3090-R (1D, вращающаяся сканирующая головка)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC3090-RU0PPAG00WR
Версия ОС Версия прошивки, сборки
WinCE 5.0.1400
Тип сканера
1D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Model: MC3000
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
771-S1032*****462
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение BarcodeSettings.exe в папке Mobile Smarts
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Доступен только EAN-13
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:42 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет камеры

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Zebra TC20

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
ТС200J
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 03-11-03-0-NG-00-M1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: TC20
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Zebra-TC20-172*****0852
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
48 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

**Терминал Zebra TC20 в каталоге оборудования**



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

## Zebra

Мобильный терминал Zebra TC20 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

 интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra TC20K

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
RK25S-2S-WVGA500
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 04-14-30-0-NG-00-M1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: TC20
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Zebra-TC20-1824*****53
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Сканер автоматически инициализируется настройками утилиты DataWedge Profiles. Есть встроенный вызов формы настройки Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1:15 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Zebra TC20 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Zebra

Мобильный терминал Zebra TC20 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra TC52

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 01-18-02.00-0G-U00-STD
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: TC52
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В настройках выбрать «Key programmer» и переназначить кнопки «Left_Trigger_2» и «RIGHT_TRIGGER_1» на «SCAN»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-TC52-K-20142*****33
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
42 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Zebra TC52 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Zebra

Мобильный терминал Zebra TC52 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra TC21

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
TC210K-01A222-A6
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 10-16-10.00-QG-U00-STD-HEL-04
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: TC21
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-TC21-N-203*****0532
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Сканер автоматически инициализируется настройками утилиты DataWedge Profiles. Есть встроенный вызов формы настройки Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
36 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Zebra TC21 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra

Мобильный терминал Zebra TC21 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra TC26

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
TC26BK-11A222-A6
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 10-12-13.00-QG-U01-STD-HEL-04
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: TC26
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-TC26-Q-202*****316
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью утилиты DataWedge
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Zebra TC26 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra

Мобильный терминал Zebra TC26 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra TC55

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.3 02-68-00-KG-00-MV
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: TC55
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-TC55-M-163115*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
41 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Zebra TC55 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

**Zebra**

Мобильный терминал Zebra TC55 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД ZEBRA MC2180 (Win CE)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
K-MC2180-AS01E-CRD
Версия ОС Версия прошивки, сборки
CE 06.00 04.34.0130
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: MC21xx (Win CE)
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
528-1729*****066
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет

EAN-13+5
Нет
GS1-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
Платформа: 3.0.46.46403 Клиент: 3.0.0.584
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройка производится через встроенную утилиту (DataWedge)
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
41 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Терминал Zebra MC2180 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

Мобильный терминал Zebra MC2180 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---



интеграция, ТСД

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Zebra MC2200

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android10 Build 10-12-13.00-QG-U17-STD-HEL-04
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: MC2200
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-MC2200-N-2025*****87
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
GS1-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
27 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Zebra MC2200 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra MC2200

Мобильный терминал Zebra MC2200 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra WT6000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
WT60A0-TS0LEWR
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1.1 04-10-03-L-00MV-061617
Тип сканера
Внешний
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Technologies Model: wt6000
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Необходимо подключить Bluetooth-сканер
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-WT6000-E-181*****451
Ориентация экрана по умолчанию
Лендскейп
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Распознавание зависит от внешнего сканера
EAN-13+5
Распознавание зависит от внешнего сканера
GS1-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
На внешнем bluetooth-сканере
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Зависит от внешнего сканера
Проверка надежности программного переключения кодировок
Зависит от внешнего сканера
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
58 сек (зависит от внешнего сканера)
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Зависит от внешнего сканера
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Zebra WT6000 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra WT6000

Мобильный терминал Zebra WT6000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Viotech DC101 2D

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
ww808_emmc
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.2.2 ALPS.JB3.MP.V1.6
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: alps Model: ww808
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В случае, если на терминале установлена программа SCANNER, необходимо удалить данную программу и перезагрузить устройство, иначе во избежание конфликта Mobile SMARTS не будет управлять устройством
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@alps-ww808_emmc-35*****905566
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Нет
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Функция недоступна
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Все ШК сканируются, управление отключением отсутствует
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:57 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## VIOTEN

Мобильный терминал VIOTEN оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Zebra MC930P

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MC930P-GSFDG4RW
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 01-30-04.00-0G-U15-STD
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra Model: MC93
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-MC93-M-2102*****578
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью утилиты DataWedge или приложения Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Zebra MC930P в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

**Zebra**

Мобильный терминал Zebra MC930P оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Zebra WT63B0

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
WT63B0-TX0QNERU
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 10-16-10.00-QG-U44-STD-HEL-04
Тип сканера
2D (проводной)
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Zebra technologies Model: WT6300
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-WT6300-S-2110*****742
Ориентация экрана по умолчанию
Альбомная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

С помощью утилиты DataWedge Profiles

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Да

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

57 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Камера отсутствует

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Unitech EA360

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
EA360-QAWFUMDG
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0 ZDJ_G02A_G020_G020_M00_unitech_BR-CM_S14_190820
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: ZDJ Model: EA360
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.UnitechEA360.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Unitech-EA360-EA3601*****37
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Включается в настройках
EAN-13+5
Включается в настройках
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
23 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Unitech EA360 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Unitech

Мобильный терминал Unitech EA360 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Unitech EA630

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 PPR1.180610.011-201005.PD01.173
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: unitech_electronics Model: EA630
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
При первом запуске Mobile SMARTS: утилита KeyRemap --> три точки--> import
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
UNITECH-EA630-S-D5412*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

«Настройки» --&gt; «USS» --&gt; три точки --&gt; «Symbolody Settings»

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

34 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция ТСД Urovo DT30

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
TJ2FHM4AL8XBNBXX
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 SQ38_RU_YDE_WE_DS_R01_U_200319_01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UBX Model: DT30
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
UROVO-DT30-38282*****41
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да (Databar включается в настройках)
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
32 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Urovo DT30 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)



### Urovo

Мобильный терминал оснащён всеми Urovo DT30 необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Unitech HT330

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 ANNA_MP_V06.0_2_20220629_user
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: unitech_electronics Model: ht330
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нужно изменить коды для кнопок сканирования. KeyRemap --> вкл --> поменять код для SCAN_KEY на UNKNOWN (0)
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UNITECH-HT330-1-AXI100CDE*****FB9
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, буквы, стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да (Настройки --> USS --> Три точки --> Symbology Settings --> EAN-13 --> Decode UPC/EAN/JAN Supplementals --> Autodiscriminate UPS/EAN/JAN Supplementals)
EAN-13+5
Да (Настройки --> USS --> Три точки --> Symbology Settings --> EAN-13 --> Decode UPC/EAN/JAN Supplementals --> Autodiscriminate UPS/EAN/JAN Supplementals)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
«Настройки» --> «USS» --> три точки --> «Symbology Settings»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Настройки --> USS --> Три точки --> Symbology Settings --> EAN-13 --> Decode UPC/EAN/JAN Supplementals --> Autodiscriminate UPS/EAN/JAN Supplementals
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
58 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Unitech HT330 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Unitech

Мобильный терминал Unitech HT330 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Unitech HT730

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 SELINA_V3.010.00_20211206
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: unitech_electronics Model: ht730
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
При первом запуске Mobile SMARTS: утилита KeyRemap --> три точки --> import Для сканирования ШК UPC+2: «Symbolody Settings» --> UPC-A --> UPC-A Addenda 2 передвинуть ползунок вправо
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UNITECH-HT730-D-AXI14296*****EA47
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры, буквы, стрелки

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
«Настройки» --> «USS» --> три точки --> «Symbolody Settings»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
17 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Unitech EA520

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 ELSA_MR1_V003.0_20211230_user_EU_1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: unitech_electronics Model: ea520
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
После первого запуска Mobile SMARTS: KeyRemap --> SCAN_LEFT --> Action --> Remap to Key --> UNKNOWN 0 KeyRemap --> SCAN_RIGHT Action --> Remap to Key --> UNKNOWN 0
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UNITECH-EA520-E-AXI4ADB77*****BB4
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
«Настройки» --> «USS» --> три точки --> «Symbolody Settings»
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:09 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Unitech EA520 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Unitech

Мобильный терминал Unitech EA520 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo DT40

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
38201933059776
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 SQ45S_RU_RU_YDE_WE_DS_R01_U_230517_01
Android 11 SQ45_EN_XX_WE_DS_R01_U_220817_01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UBX Model — DT40
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
UROVO-DT40-3820*****776
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да (Databar включается в настройках)
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
45 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Urovo DT40 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Urovo

Мобильный терминал оснащён всеми Urovo DT40 необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo DT50

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
DT50- SU3S9E4F21
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0/ SQ53_CN_XX_WE_DS_R01_U_190802_02
Android 10/ SQ53Z_EN_XXWE_DS_R01_U_211085_02
Android 11/ SQ53S_WE_DS_U_220427_03/ SQ53X_EN_XX_WE_DS_R01_U_220901_03
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Urovo Model — DT50
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-DT50-K-5823*****847
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да (Databar включается в настройках)
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
45 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Urovo DT50 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)



### Urovo

Мобильный терминал Urovo DT50 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo DT50 RFID

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
1082238000003
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0/ 11 SQ53Q_EN_XX_WE_DS_R01_U_220621_02
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Urovo Model: DT50P
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-DT50-L-01082*****03
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Успешно
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
25 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Urovo DT50 RFID в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Urovo

Мобильный терминал Urovo DT50 RFID оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД UROVO RT40

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 SQ47_EN_YDE_EX30_WE_DS_R01_U_220905_01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Urovo Model: RT40
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UBX-RT40-8-482*****6844
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
30 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Urovo RT40 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### Urovo

Мобильный терминал Urovo RT40 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД UROVO ET28

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
4H18WMXXXXXAXDXX
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1.0 0.0.1.20210617
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UBX Model — ET28
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Необходимо <b>установить RSCore</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-ET28-V-21392*****48
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Включить в настройках сканера «Symbology Settings» --> «UPC\EAN Extensions» --> «Enable 2-5 digit extensions»

EAN-13+5

Включить в настройках сканера «Symbology Settings» --> «UPC\EAN Extensions» --> «Enable 2-5 digit extensions»

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

1 мин 21 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Терминал Urovo ET28 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Urovo

Мобильный терминал Urovo ET28 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo CT58

## Обзорная

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2023-11-30

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
NS40HH4ALN5GNBXX
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 SQ58_WE_DS_R01_U_230822_05
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Urovo Model — CT58
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-CT58-H-017723*****1
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
26 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Urovo i9000s

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1 SQ27T_P3_00AX_YBRUPOS_AU1616_413_R_EN_191104_01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UBX Model: i9000S
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UBX-I9000S-E-98251*****99
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да

EAN-13+5

Да

CODE-128

Да

GS1-128

Нет

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Нет

Как вручную настраивать кодировки

Нет

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Да

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

65 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

## Терминал Urovo i9000s в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Urovo

Мобильный терминал Urovo i9000s оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo CT48

## Обзорная

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-02-01

## Основные параметры

Артикул (партномер)
NS40HH4ALN5GNBXX
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 12 SQ48_WE_DS_R01_U_230831_02
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Codex Model: CT48
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Для включения звука сканирования: «Настройки» --> «Scanner Settings» («Настройка сканера») --> «Режим ввода» --> android.intent.ACTION_DECODE_DATA и «Звуки» --> «Короткий/Громкий»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-CT48-3-018*****661
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
25 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Urovo U2

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MCU2-000S5E0000
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1.1 SQ46_P1_00WE_YBXX_AU168_418_R_0_170426_01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UBX Model: SQ46
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UBX-SQ46-18*****5
Ориентация экрана по умолчанию
Лендскейп
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
На внешнем сканере
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
21 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Urovo U2 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

### Urovo

Мобильный терминал Urovo U2 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo V5100

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
2386f0f5
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.3, SQ31Q_P3_00WE_YBXX_AU88_415_R_0_171205_03_43f9C65
Тип сканера
1D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UROVO Model: V5000S
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
<b>При необходимости обновить прошивку и установить на устройство утилиту RS Core 2 .</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
UROVO-V5000S-35351*****49
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты MobileSMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да (включение)
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1:15 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

## Терминал Urovo V5100 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



#### Urovo

Мобильный терминал Urovo V5100 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo P8100

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
P8100-SZ2S9E4F000
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android: 9 Сборка: PKQ1.190504.001
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UROVO Model: P8100
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
<b>Установить на устройство утилиту RS Core 3</b>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@UROVO-P8100-U-810021*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Альбом
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты MobileSMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Urovo P8100 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)



#### Urovo

Мобильный терминал Urovo P8100 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция ТСД Urovo i6300

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
ED2FWB4AC82FNB1X
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 5.1.1 SQ51_P1_00AX_PWXX_AU1616_170111
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: UROVO Model: SQ51
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В случае необходимости <b>установить на устройство утилиту RS Core 2</b> .
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
UROVO-SQ51-6826*****155
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью встроенной утилиты MobileSMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
43 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

## Терминал Urovo i6300 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

Подробнее



### Urovo

Мобильный терминал Urovo i6300 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция ТСД Символ Т01

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10/ Linux
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: rk3399-android10
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@SIMVOL-7-AXI9833A6*****8E6
Ориентация экрана по умолчанию
Портрет
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Не поддерживается
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
2 минуты
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция принтера АТОЛ ХР-323

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
323BG19A240029
Версия прошивки
Нет данных
Тип принтера
USB, Bluetooth
Языки принтера
TSPL, ZPL, EPL, DPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
Нет данных
Пинкод по умолчанию
0000

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<b>M3 MOBILE SL10</b>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

## Принтер Атол ХР-323В в каталоге оборудования



### Атол ХР-323В

Мобильный принтер Атол ХР-323В оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера Bixolon SPP-L3000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MGNAYBKA23040494
Версия прошивки
V01.15STD
Тип принтера
Bluetooth, Wi-fi
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
BIXOLON_2022.2_M-3
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
80
Максимальная область печати (мм)
80
Минимальная область печати (мм)
25
Языки принтера
ZPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да

## Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3,3
Скорость печати 10 этикеток (сек)
7,26

Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
7
Скорость печати 10 этикеток (сек)
14
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
2,78
Скорость печати 10 этикеток (сек)
10,72
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

## Принтер Vixolon SPP-L3000 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Vixolon SPP-L3000

Мобильный принтер Vixolon SPP-L3000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера Bixolon SLP-TX223B

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
TX223BG/STD
Версия прошивки
V01.40 STD_BT 032019
Тип принтера
Bluetooth, USB, RS-232 (COM)
Языки принтера
SLCS, BPL-Z, BPL-E, UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
Нет данных
Пинкод по умолчанию
0000

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">МЗМОБИЛЕ-SL10-8-166395</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать через утилиту «Добавление принтера»
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера VIXOLON SPP-L310

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
SPP-L310IK5/STD
Версия прошивки
V01.02 STD 032819
Тип принтера
Bluetooth
Языки принтера
BPL(SLCS)
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
VIXOLON SPP-L310
Пинкод по умолчанию
0

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера Vixolon XQ-840

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
XQ-840G/STD
Версия прошивки
Firmware version v3.1rc2
Тип принтера
USB
Языки принтера
SLCS, BPL-Z, BPL-E, UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Vixolon XQ840
Пинкод по умолчанию
0000

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Встроенный планшет XQ-84x
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера CheckWay MP-R20W-5

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
SW_OD02
Версия прошивки
v3.21_X5_CV
Тип принтера
Bluetooth, прошивка v0.5.41
Языки принтера
ZPL, EPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
CheckWay Print R20
Пинкод по умолчанию
12345

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Atol Smart.lite</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера

Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД

**Motorola 3190**

Как подключиться к принтеру

Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера

Появляется окно ожидания перезапуска, запрашивает пароль, затем происходит печать этикетки

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Терминал CheckWay в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### CheckWay

Мобильный терминал CheckWay оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера GoDEX MX20

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
011-MX2002-000
Версия прошивки
MX20 V2.M04
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
EZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
GoDEX MX
Пинкод по умолчанию
0000

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Да
Этикетки для «Склада 15»
Да
Этикетки для «Кировки»
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">ATOL Smart.Lite</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Принтер GoDEX MX20 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### GoDEX MX20

Мобильный принтер GoDEX MX20 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера GoDEX MX30

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
011-М3i002-000
Версия прошивки
MX30 V2.M04
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
EZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
GoDEX MX
Пинкод по умолчанию
0000

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Да
Этикетки для «Склада 15»
Да
Этикетки для «Кировки»
Да

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Honeywell EDA60K</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД

[Motorola MC3190](#)

Как подключиться к принтеру

Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Принтер GoDEX MX30 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### GoDEX MX30

Мобильный принтер GoDEX MX30 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция мобильного принтера Honeywell RP2D

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
RP2A0000C00
Версия прошивки
19.07_002_0186 0006
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
DPL, ZPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Honeywell RP2D
Пинкод по умолчанию
0000

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Нет
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет
Нетиповые этикетки
Да

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Honeywell EDA60K</a>

Как подключиться к принтеру

Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД

**Motorola MC2108**

Как подключиться к принтеру

Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке

Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция мобильного принтера Honeywell MPD31D111

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
MPD31D
Версия прошивки
A43B1C3D1F0_V1.30 2020-07-08
Тип принтера
Bluetooth, USB
Языки принтера
CPCL, TSPL, ZPL, ESC/POS
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
Нет
Пинкод по умолчанию
0000

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">М3МОВИЛЕ-SL10-8-166395</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция мобильного принтера HPRT ME21

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
ME210018410179
Версия прошивки
Firmware: v1.00.03 CG version: SV1.00.11
Тип принтера
Bluetooth
Языки принтера
ESC-POS
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
HPRT HM-E200 (ME21)
Пинкод по умолчанию
1234

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Нет
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет
Нетиповые этикетки
Да

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Honeywell EDA50</a>

Как подключиться к принтеру
Опознается как HM-E200, далее HPRT HM-E200 (ME-21)
Как происходит подключение принтера
Автоматически
Отображение русских букв на этикетке
Да

## Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД
<b>Motorola 3190</b>
Как подключиться к принтеру
Опознается как HM-E200, далее HPRT HM-E200 (ME-21)
Как происходит подключение принтера
Автоматически
Отображение русских букв на этикетке
Да

## Принтер HPRT ME21 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### HPRT

Мобильный принтер HPRT ME21 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на

складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера Mercury MPRINT LP58 EVA

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия прошивки
2.05.22 K
Тип принтера
USB, RS232
Языки принтера
TSPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
MPRINT LP58 EVA
Пинкод по умолчанию
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Chainway C72</a>
Как подключиться к принтеру
Опознается автоматически
Как происходит подключение принтера
Происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Мобильный принтер Mercury MPRINT LP58 EVA в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

**MPRINT**

Мобильный принтер Mercury MPRINT LP58 EVA оснащён всеми необходимыми функциями для работы в

розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах.

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера Mercury MPRINT LP80 EVA

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия прошивки
2.05.22 K
Тип принтера
USB
Языки принтера
TSPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
MPRINT LP80 EVA
Пинкод по умолчанию
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Newland MT65</a>
Как подключиться к принтеру
Опознается автоматически
Как происходит подключение принтера
Происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция RFID-принтера POSTEK TX2RM

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V7.89
Тип принтера
RS232, USB
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
<a href="#">Скачать актуальную</a>
Тип печати
Термотрансферная печать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
116
Максимальная область печати (мм)
104
Языки принтера
PPLE

## Печать RFID этикеток

Поддерживаемые RFID-метки
Confidex Silverline 100x40 Monza4QT, Siltech UHF 50x50 50x50 Monza4D, Hidden H47 50x50 Higgs3, Hidden Metal AZ-9654 72x20 Higgs3, IQRFID Vista Lux 70x18 Monza6R_P
Скорость печати метки Trace-tech Id TH44 OMNI 44*44 mm Monza 4D
1 метка с чтением TID, сек
15
10 меток с чтением TID, сек
78

50 меток без пропуска

7 мин 40 сек

Скорость печати метки Siltech UHF 50x50 50x50 Monza4D

1 метка с чтением TID, сек

9

10 меток с чтением TID, сек

65

50 меток без пропуска

5 мин 40 сек

## Принтер POSTEK TX2RM в в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### POSTEK TX2RM

RFID-принтер POSTEK TX2RM оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера MPRINT Terra Nova TLP100

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия прошивки
01.02.18
Тип принтера
RS-232, USB, Ethernet
Языки принтера
TSPL, ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
MPRINT Terra Nova TLP100
Пинкод по умолчанию
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Honeywell EDA50K</a>
Как подключиться к принтеру
Опознается автоматически
Как происходит подключение принтера
Происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Мобильный принтер MPRINT Terra Nova TLP100 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

**MPRINT**

Мобильный принтер MPRINT Terra Nova TLP100 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах.

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция RFID-принтера POSTEK TX2r

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V10.24s
Тип принтера
USB, Ethernet
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
<a href="#">Скачать актуальную</a>
Тип печати
Термотрансферная печать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
116
Максимальная область печати (мм)
104
Языки принтера
PPLE

## Печать RFID этикеток

Поддерживаемые RFID-метки
Hidden MG6 чип Impinj Monza R6 Hidden H47 чип Impinj Monza 4D
Скорость печати метки Hidden MG6 чип Impinj Monza R6
1 метка с чтением TID, сек
15
10 меток с чтением TID, сек
97
50 меток без пропуска
7 мин 30 сек

**Скорость печати метки Hidden H47 чип Impinj Monza 4D**

1 метка с чтением TID, сек

9,2

10 меток с чтением TID, сек

82

50 меток без пропуска

7 мин

**Принтер POSTEK TX2r в в каталоге оборудования****узнайте цену в каталоге**[Подробнее](#)**POSTEK TX2r**

RFID-принтер POSTEK TX2r оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

**Не нашли что искали?**[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера Sewoo LK-P12NII

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия прошивки
3.01
Тип принтера
RS232, USB, Bluetooth
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
Label Driver Version — 1,25 Receipt Driver Version — 1,24
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
58
Максимальная область печати (мм)
48
Языки принтера
ESC/POS, CPCL, ZPL

## Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
4
Скорость печати 10 этикеток (сек)
17
Работает с ТСД на ОС Windows CE
Нет

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
-

Скорость печати 10 этикеток (сек)
-

Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3

Скорость печати 10 этикеток (сек)
17

Проверка поворота этикетки
Успешно

Проверка смены контрастности
Нет

Проверка изменения размера
Успешно

Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

---

## Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера SATO PW208mNX

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
WWPW2600G
Версия прошивки
3.1.0-r3
Тип принтера
Bluetooth, USB
Языки принтера
SBPL, SPOS, SZPL, SCPL, SDPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
SATO PWm208NX (если там нет, то SATO PW208)
Пинкод по умолчанию
0000

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Да
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Honeywell ScanPal EDA50</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера

Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Мобильный принтер SATO PW208mNX в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### SATO

Мобильный принтер SATO PW208mNX оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера SATO PW208NX

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
WWPW2500G
Версия прошивки
3.1.0-r3
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi, USB
Языки принтера
ZSBPL, SPOS, SZPL, SCPL, SDPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
SATO PW208
Пинкод по умолчанию
0000

## Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Да

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Honeywell ScanPal EDA50</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера

Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Мобильный принтер SATO PW208NX в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### SATO

Мобильный принтер SATO PW208NX оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера Space Mobile

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
2.02.139.2489 EZD
Тип принтера
Bluetooth, Wi-fi
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
2022.1 М-3 ( <a href="#">скачать</a> )
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
72
Максимальная область печати (мм)
72
Минимальная область печати (мм)
30
Языки принтера
ZPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да

## Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
2,18
Скорость печати 10 этикеток (сек)
7,21

Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
4,28
Скорость печати 10 этикеток (сек)
25,2
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3,12
Скорость печати 10 этикеток (сек)
14
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера TSC Alpha-2R

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
PS-8EC178()
Версия прошивки
A1.92 EZC
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi, USB
Языки принтера
CPCL,ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
TSC Alpha-2R
Пинкод по умолчанию
0000

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">АТОЛ Smart.Touch 93</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка BSTR
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

## Печать из ОС Win CE

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Mobile Base DS 5</a>
Как подключиться к принтеру
Опознается сам как BSTR
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки



# Интеграция принтера TSC TDM-30

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
TDM321210034
Версия прошивки
2019.2 M-6
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
TSPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL), эмуляция ESC-POS или CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
TSC TDM-30
Пинкод по умолчанию
Нет

## Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
<a href="#">M3 Mobile SL10</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

## Печать из ОС Win CE

Тестовая модель ТСД
<a href="#">Mobile Base DS5</a>
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки

Отображение русских букв на этикетке

Да

## Мобильный принтер TSC TDM-30 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### TSC TDM-30

Мобильный принтер TSC TDM-30 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера UROVO K329

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия прошивки
3 1 33
Тип принтера
Bluetooth
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
10.0.19041.1
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
80
Максимальная область печати (мм)
80
Минимальная область печати (мм)
42
Языки принтера
TSPL, CPCL, ESC

## Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
10
Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3
Скорость печати 10 этикеток (сек)
19
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
7
Скорость печати 10 этикеток (сек)
30
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

## Мобильный принтер UROVO K329 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### UROVO K329

Мобильный принтер UROVO K329 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера WSP-R240

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
WSP-R240
Версия прошивки
ver. 2.8 2019/02/26
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
ESC/POS compatible
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
WSP-R240
Пинкод по умолчанию
1234

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера Zebra ZQ320

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
ZQ32-A0W01RE-00
Версия прошивки
V81.20.10Z
Тип принтера
Wi-Fi, Bluetooth, USB
Языки принтера
CPCL, ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Zebra ZQ3XX Zebra QLn320
Пинкод по умолчанию
0000

## Принтер Zebra ZQ320 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra ZQ320

Мобильный принтер Zebra ZQ320 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера Zebra ZQ310

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
XXZEJ173500313
Версия прошивки
V81.20.16Z
Тип принтера
Wi-Fi, Bluetooth, USB
Языки принтера
CPCL,ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Zebra ZQ3XX Zebra QLn320
Пинкод по умолчанию
0000

## Принтер Zebra ZQ310 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Zebra ZQ310

Мобильный принтер Zebra ZQ310 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция принтера Zebra ZQ620

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
ZTC ZQ620-203d
Версия прошивки
v85.20.11ZP40389
Тип принтера
Wi-Fi, Bluetooth
Языки принтера
CPL, ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
По умолчанию Zebra EZ320 (если не задана папка Zebra ZQ620)
Пинкод по умолчанию
1234

[Принтер Zebra ZQ620 в каталоге оборудования](#)

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)



### Zebra ZQ620

Мобильный принтер Zebra ZQ620 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция принтера Merteck ALPHA

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V1.0.30 00
Тип принтера
WiFi, microUSB, Bluetooth
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
10.0.19041.1
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
80
Максимальная область печати (мм)
80
Минимальная область печати (мм)
55
Языки принтера
ZPL, CPCL

## Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
7
Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
12
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
10
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

## Принтер Mertech ALPHA в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Mertech ALPHA

Мобильный принтер Mertech ALPHA оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)



# Интеграция микрокиоска Amber Check 1010

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1 BP01.008 (SC20ESAR06A08)
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: qualcomm Model: msm8909
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
После сброса до заводских настроек необходимо обратиться к партнеру для обновления некоторых вспомогательных приложений и установки других
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@AMBER-CHECK1010-0-*****2
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Нет
GS1-128
Нет
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
2:35 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

## Микрокиоск Amber Check 1010 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### Amber Check

Микроиоск Amber Check 1010 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска Bluebird СК100

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
СК100ANLCSSFBA578
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 20190523_R1.24
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: СК100_JDI
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется предварительная настройка режимов работы сканера по <a href="#">инструкции</a>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Bluebird-СК100_JDI-СК100A*****A578
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
3:50 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

## Микрокиоск Bluebird СК100 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

**Bluebird**

Микрокиоск Bluebird СК100 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле,

на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска Bluebird ST103

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 20230222_R1.00
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да (фронтальная)
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: bluebird Model: st103
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Если сканер не считывает ШК, выключите передачу по USB
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@BLUEBIRD-ST103-D-AXI1C0E4271*****8
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Во встроенном приложении BBSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1:19 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция микрокиоска CheckWay ID1101

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 MMB29M 20190311 dev-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: SINOVOIP Model: CheckWay-ID1101
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHECKWAY-ID1101-1410789*****1E0ACF
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Нет
GS1-128
Нет
PDF-417
Нет
DataMatrix
Нет
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

## CheckWay ID1101 в каталоге оборудования

**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### CheckWay

Микрокиоск CheckWay ID1101 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска CSI Check Lite 2

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
CL10.S30RK3PEB
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.0.1 mbpoe_ili_hg_kcr-if-0.6.8
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: mbpoe
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
После установки Mobile SMARTS перезагрузить прайсчекер
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
CSI-CHECKLITE2-5-MB33*****123
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Вкл/ Выкл

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска CSI PCP10

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 0.7-2-RS-gapps
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: CSI Model: PCP10
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CSI-PCPK-Z83-P*****039
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Вкл/ Выкл

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет

EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

## Микрокиоск CSI PCP10 в каталоге оборудования



[узнайте цену в каталоге](#)

[Подробнее](#)

### CSI

Микрокиоск CSI PCP10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска Gronet PT-L2-WC432

## Обзорная

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-02-07

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 rk3568-11-0-20230407-180632
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GRONET-PTL2-U-2ML23*****0815
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска Gronet PT-H2

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 1.0.0-221107-OEM
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Проверьте настройки: 1. More Settings --> Virtual Keyboard Input --> вкл 2. «Система» --> «Язык и Ввод» --> «Экранная клавиатура» --> «Управление экранными клавиатурами» --> отключить «Ввод с помощью пиньинь (Google)»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GRONET-PTH2-T-AXIF1A60C9*****B0
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Нет
QR Code
Нет

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция микрокиоска Newland NQ 1000 Manta II

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 NQ1000-II-V0.017-USER
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: NQ1000-II
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется предварительная настройка режимов работы сканера по <a href="#">инструкции</a>
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Newland-NQ1000-II-NQ*****258
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> Scan settings --> Symbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1:57 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Newland NQ1000 Manta II в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Newland

Микрокиоск Newland NQ1000 Manta II оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска Newland NQuire 304

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
I68K03051WP
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.2 NQuire300_V1.00.011.EN
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: NEWLAND Model: NQuire 300
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется предварительная настройка режимов работы сканера по инструкции
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Newland-NQuire300-I*****1WP
Ориентация экрана по умолчанию
Лендскейп
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью Web Interface
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Newland NQuire304 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### Newland

Микрокиоск Newland NQuire304 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска Newland NLS-NQuire 350

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
NLS-NQuire350
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 NQuire350-X_V1.01.008
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: NEWLAND Model: NQ350
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется включить в настройках сканирование включить EAN13+2 и EAN13+5
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-NQ350-1-NQ35*****E00107
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Quick Settings --> Scan --> Symbologies --> EAN13 --> DETAIL--> 2Digit add-on Code
EAN-13+5
Quick Settings --> Scan --> Symbologies --> EAN13 --> DETAIL--> 2Digit add-on Code
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Запустить Quick setting --> Scan setting --> Symbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
2 мин 38 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Newland NLS-NQuire350 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **Newland**

Микрокиоск Newland NLS-NQuire350 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

**Не нашли что искали?**



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска Newland NLS-NQuire 750

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
NQ7507KMDAE00908
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 NQuire750-X_V1.01.002
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: NEWLAND Model: NQ700
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется настройка в приложении Quick Setting → Scan Setting
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-NQ700-A-NQ750*****0908
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Включаются вручную
EAN-13+5
Включаются вручную
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Запустить Quick setting --> Scan setting --> Simbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска MERTECH P8 (сканер SuperLead 2102)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
4856
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 k3568_r-userdebug 11 RQ3A.210705.001 eng.zyh.20220630.171514 release-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-P8-2-AXIDE8013A1*****8
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью <a href="#">настроечных штрихкодов</a>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 46 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск MERTECH P8 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **MERTECH**

Микрокиоск MERTECH P8 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска MERTECH P10

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 ZX-WF1032T-R35V2.2B-10-SQ-GG-F1.2-20220820
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: unknown Model: rk3288_Android10
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-P10-B-AXIEFBB7*****CF52
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да (включить сканирование)

EAN-13+5

Да (включить сканирование)

CODE-128

Нет

GS1-128

Да

PDF-417

Нет

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

С помощью [настроечных штрихкодов](#)

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

1 мин 15 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Нет

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция микрокиоска MERTECH P8 (сканер HENEX 2D)

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
4856
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 rk3568_r-userdebug 11 RQ3A.210705.001 eng.zyh.20220630.171514 release-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-P8-E-AXIE6AA9A7B*****7
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью <a href="#">настроечных штрихкодов</a>
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 34 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск MERTECH P8 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

### **MERTECH**

Микрокиоск MERTECH P8 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция микрокиоска Wintec Anypos 10

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 rk3288-user 20230406.1740_B005AP_06.0.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: rockchip Model: WINTEC_WTA905
Степень интеграции
<b>Дикая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@WINTEC-ANYPOS10-F-0120C1*****45
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет (по умолчанию)
EAN-13+5
Нет (по умолчанию)
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Сканированием настроечных штрихкодов
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 58 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

## Микрокиоск Wintec Anyros 10 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

## Wintec

Микрокиоск Wintec Anyros 10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска Zebra CC600

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
CC600-5-3200LNWW
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: zebra technologies Model: cc605
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
ZEBRA-CC605-R-19196*****21
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
07 мин 47 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция микрокиоска Zebra CC6000

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партномер)
CC6000-10-3200LCWW
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да, фронтальная
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: zebra technologies Model: cc610
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@ZEBRA-CC610-S-1931*****942
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки в Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
04 мин 52 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

## Микрокиоск Zebra CC6000 в каталоге оборудования



**узнайте цену в каталоге**

[Подробнее](#)

**Zebra**

Микрокиоск Zebra CC6000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция беспроводного сканера GENERALSCAN M500BT

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
135006420380
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Подключить устройство в настройках
Имя в окне поиска
GS-BarcodeScanner BT4.0
MAC адрес
DC:0D:03:0D:1F:5B

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да

PDF-417
---------

Да
----

DataMatrix
------------

Да
----

QR Code
---------

Да
----

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
-----------------------

Да
----

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
--

Нет
-----

Проверка сканирования 100 шт EAN-13
-------------------------------------

40 сек
--------

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
--------------------------------------

Успешно
---------

Сообщение в окнах, где не предусмотрено сканирование
--

Да
----

Проверка включения сканера после выключения или засыпания
---

Успешно
---------

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция беспроводного сканера GENERALSCAN R5000Q

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
R5000Q-370V1K
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Подключить устройство в настройках
Имя в окне поиска
GS-BarcodeScanner BT4.0
MAC адрес
DC:0D:30:76:EC:E9

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Нет

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

50 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Сообщение в окнах, где не предусмотрено сканирование

Да

Проверка включения сканера после выключения или засыпания

Успешно

## Не нашли что искали?


[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Интеграция проводного кольцевого сканера Mindeo CR60

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
R500034
Тип сканера
2D
Степень интеграции
<b>Полная</b>
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
<a href="#">cleverence.com.plugin.kaicombarcodescanner.apk</a>
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Перевести сканер в режим «USB Virtual COM» с помощью специального ШК

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да

DataMatrix
------------

Да
----

QR Code
---------

Да
----

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
-----------------------

Не более 3-х строк
--------------------

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
--

Нет
-----

Проверка сканирования 100 шт EAN-13
-------------------------------------

Успешно
---------

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
--------------------------------------

Успешно
---------

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)