

Интеграция ТСД iData K8

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
k8-1-wne28121-1100
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11/ 3.0.0.021 Android 12/ 12.00.013_G
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacturer: idata Model: i8
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
При первом запуске нужно дождаться появления значка штрихкода в верхнем правом углу, после чего запустить IscanPRO, что-нибудь отсканировать и перезагрузить устройство. Пароль от дополнительных настроек — 654321. Barcode Setting --> Decoding Mode --> Enhanced Mode iScanPro --> Barcode Setting --> Symbolologies Setting --> EAN13: EAN13 2 Digit Adden... --> On EAN13 5 Digit Adden... --> On
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@IDATA-K8-Q-2*****7
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
EAN-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Приложение iScanPro (iScanPlus)
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
35 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно



узнайте цену в каталоге

Подробнее

iData

Мобильный терминал iData K8 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку