

# Настройки клиентского приложения для Mobile SMARTS v.3.0

Данная статья применима только к ТСД на ОС Windows CE/ Mobile!

Все настройки клиента Mobile SMARTS для ТСД хранятся в файле MobileSMARTS.exe.config.

Файл имеет следующую структуру:

```
<configuration>
  <appSettings>
    <!-- Ид базы для автооткрытия-->
    <add key = "applicationId" value = ""/>
    <add key = "documentsPath" value = "" />
    <add key = "lastUpdate" value = "01.01.2001 01:01" />
    <!--Включает запись лога выполнения действий, может быть полезно при отладке -->
    <add key = "processLog" value = "false" />
    <add key = "logLevel" value="" />
    ...
  </appSettings>

  <network>
    <add key="monitoring" value="true" />
    <add key="useCompression" value="true"/>
    ...
  </network>

  <keys>
    <add key = "messagesWindow" value = "F3" />
    <add key = "sipOnOff" value = "F2" />
    ...
  </keys>

  <style>
    <add key = "menuButtonHeight" value = "" />
    <add key = "LargeFont" value = "" />
    ...
  </style>
</configuration>
```

Параметры настройки указываются в узлах «<add key=», где «key» задает имя параметра, а «value» – его значение.

Параметры настройки в группе <appSettings>

key	value
applicationId	
lastUpdate	Дата последнего обновления ПО с сервера обновлений Mobile SMARTS
documentsPath	Путь к папке с файлами справочников и документов (по умолчанию это будет подпапка «Documents» папки запуска файла MobileSMARTS.exe)
processLog	true – вести детальный лог всех операций на ТСД false – не вести
autoBlockTime	Время неактивности, по истечении которого терминал будет заблокирован автоматически. <b>Время в секундах.</b>

<b>blockMode</b>	<p><b>true</b> – блокировать меню «Пуск» и сочетания клавиш для его вызова и не давать пользователю возможности выходить в меню и запускать другие программы</p> <p><b>false</b> – не блокировать</p>
<b>osVersion</b>	<p>Вариант операционной системы ТСД:</p> <p><b>Mobile</b> – Windows Pocket, Windows Mobile, Windows Phone ...</p> <p><b>WinCE</b> – Windows CE</p>
<b>askAboutAutorun</b>	<p><b>true</b> – автоматически запускать клиента при включении ТСД</p> <p><b>false</b> – не запускать клиента при включении ТСД</p>
<b>syncTime</b>	<p><b>true</b> – синхронизировать время на ТСД с часами на сервере Mobile SMARTS</p> <p><b>false</b> – не синхронизировать</p>
<b>vibrateNumber</b>	<p>Номер устройства вибрации, которое будет включаться для более наглядной индикации о важных сообщениях и ошибках при работе с ТСД</p>
<b>playSounds</b>	<p><b>true</b> – проигрывать звуки сообщений, предупреждений и ошибок</p> <p><b>false</b> – не проигрывать</p>
<b>screenMode</b>	<p><b>Color</b> – использовать красочный профиль для цветного экрана</p> <p><b>BW</b> – использовать контрастный профиль для черно/белого экрана</p>
<b>kiosk</b>	<p><b>true</b> – работать в полноэкранном режиме, прятать меню «Пуск» и все остальные лишние меню</p> <p><b>false</b> – работать в обычном режиме</p>
<b>nomenu</b>	<p>Параметр работает только на Windows CE терминалах и дополняет параметр kiosk.</p> <p><b>true</b> – основное меню программы не показывается</p> <p><b>false</b> – работать в обычном режиме</p>
<b>checkaftersave</b>	<p>Специальный режим, позволяющий включить режим проверки целостности сохранения документов. Следует включать только в случаях подозрения на проблемы с работой диска.</p> <p><b>true</b> – после сохранения документ будет загружаться из файла и сверяться с исходной версией.</p> <p><b>false</b> – режим выключен</p>
<b>hideDemoDocumentTypes</b>	<p><b>true</b> –</p> <p><b>false</b> –</p>
<b>logLevel</b>	

#### Параметры настройки в группе <network>

key	value
<b>useCompression</b>	<p><b>true</b> –</p> <p><b>false</b> –</p>

manualSync	true – false –
networkLogin	
domain	Имя домена, если для входа в сеть требуется авторизация в домене
domainUser	Имя пользователя домена (см. domain)
userPassword	Пароль пользователя домена (см. domain)
proxy	Имя прокси-сервера в домене для доступа к серверу Mobile SMARTS по HTTP
autoExchangeInterval	Параметр, позволяющий включить автозапуск обмена данными с заданным интервалом, в секундах
loginMode	
checkConnectionInterval	Интервал между проверками наличия подключения к серверу Mobile SMARTS (или к ActiveSync, см. folderBasedExchange), в секундах (до 99) или в миллисекундах (если задано значение больше 99)
beginCheckConnectionDelay	Задержка перед первой проверкой наличия сети, в секундах (для случая автозапуска программы при перезагрузке терминала, когда Wi-Fi просыпается позже и попытка проверить состояние сети может привести к проблемам)
monitoring	<p>На некоторых моделях ТСД при отключении от Wi-Fi сети может произойти сбой в работе и зависание терминала. Для нормальной работы следует отключить режим слежения за уровнем Wi-Fi сигнала</p> <p>true – режим слежения за уровнем сигнала Wi-Fi включен</p> <p>false – режим слежения за уровнем сигнала Wi-Fi выключен</p>

#### Параметры настройки в группе <keys>

key	value
escapeKey	Имя клавиши-замены для Escape, если на клавиатуре ТСД нет клавиши Escape. Например, можно указать Multiply (*) или Left (<)
messagesWindow	Имя клавиши для вызова окна истории сообщений, пришедших на ТСД из учетной системы. Например, можно указать F3
sipOnOff	Иногда на терминалах с сенсорным дисплеем при работе с Mobile SMARTS для ввода данных требуется воспользоваться экранной клавиатурой, там, где недоступен ее стандартный вызов. Для того чтобы воспользоваться клавиатурой в таких местах, необходимо назначить для ее вызова какую-нибудь клавишу на ТСД. Например, можно указать F2
blockWindowHotKey	Клавиша для блокировки программы пользователем терминала
enterKey	Имя клавиши-замены для Enter, если на клавиатуре ТСД нет клавиши Enter
changeUserKey	Имя клавиши для входа в режим смены пользователя на терминале. Например, можно указать F5
documentInfoHotKey	Имя клавиши для вызова окна с информацией. Например, можно указать F4

#### Параметры настройки в группе <style>

key	value
menuButtonHeight	Минимальная высота кнопки в пикселах
LargeFont	Шрифт в кнопках меню
NormalFont	Шрифт в тексте
ListFont	Шрифт в списках
ButtonForeColor	Цвет текста в кнопках меню
ButtonFocusForeColor	Цвет текста активной (выделенной) кнопки меню
ListFocusForeColor	Цвет текста активной (выделенной) строке в списке
ListEvenBackColor	Цвет фона в списке

Подробнее смотрите статью [Стиль клиентского приложения на ТСД](#).

Параметры настройки в группе <casiocamera> (для камеры Casio).

key	value
illuminationKey	Клавиша переключения режима работы подсветки
illuminationState	0 - подсветка выключена 1 - включается во время нажатия клавиши съемки 2 - включена
flashKey	Клавиша переключения режима работы вспышки
flashState	0 - вспышка выключена 1 - включена

Параметры настройки в конфигурационной группе <style> смотрите [здесь](#).

### Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да