



ЭКОНОМИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРО-КИОСК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, СФЕРЫ УСЛУГ И ДР.

МИКРО-КИОСК MOTOROLA MK3000



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И ПРОДАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САООБСЛУЖИВАНИЯ

Общайтесь с клиентами при помощи элегантногo и экономичногo MK3000. В магазине возможность контакта с покупателем в момент принятия решения способствует повышению уровня обслуживания и росту продаж. В гостинице можно предложить гостям быструю регистрацию, беспрепятственный доступ к электронному администратору и многие другие дополнительные услуги.

Предоставьте своим клиентам новый уровень обслуживания, чтобы они возвращались к вам и рекомендовали вас родственникам и знакомым — благодаря микро-киоску Motorola MK3000.

Ускоренное внедрение простых в использовании и интуитивно понятных приложений. Сенсорный дисплей WVGA 8"/20,32 см позволяет создавать богатые графичеcкие информационные экраны для помощи в использовании приложений. Поддержка Windows CE и множество других стандартных сред разработки сводит к минимуму время создания приложений.

Быстрая и простая установка. Простота подключения к существующей беспроводной или проводной сети. Благодаря малой толщине и стандартному VESA-креплению MK3000 легко монтируется на полки, стены, столы, боковины стеллажей и т.п. — можно добавлять функции самообслуживания, не занимая дополнительного места.

Добавьте то что вам нужно — от памяти до периферийных устройств. Три доступных пользователю порта USB позволяют подстроить MK3000 для своего бизнеса. Для работы ресурсоемких приложений можно увеличить память. Принтер позволит клиентам распечатать чек, список понравившихся товаров и др. Устройство для считывания кода с магнитных полос позволит организовать кассовое самообслуживание. Клавиатура упростит ввод данных.

Используйте мобильные штрихкоды для укрепления и персонализации отношений с клиентами. Поддержка сканирования электронных штрихкодов с компьютерного экрана дает вам возможность взаимодействовать с персональным устройством, которое почти всегда есть у клиента — с его мобильным телефоном (требуется имидж-сканер 2D). Результат превзойдет ожидания. Дисконтные карты, купоны, посадочные талоны и др. всегда под рукой, экономя время и деньги клиентов.

Стимулирование использования внутри предприятия. При помощи легко устанавливаемых и заменяемых рекламных указателей можно привлекать внимание клиентов к вашим MK3000, а также размещать полезную информацию и инструкции для стимулирования использования устройств.

Самые прогрессивные технологии сканирования. Оба варианта - имидж-сканер и лазерный сканер - обеспечивают высокое качество работы, позволяя считывать с высокой скоростью поврежденные, загрязненные и плохо пропечатанные штрихкоды — всегда и с первой попытки.

Высокая надежность и долговечность. Оба варианта (имидж-сканер 1D/2D и лазерный сканер 1D) имеют высокопрочную конструкцию, рассчитанную на долгий срок службы.

Нет необходимости выравнивания штрихкод и сканер Патентованная система подсветки обеспечивает многоплоскостное сканирование — клиентам не придется стараться совмещать штрихкод со сканером (только для имидж-сканера).

Простое управление всеми устройствами MK3000. Управляйте вашими MK3000 и их периферийными устройствами, включая принтеры и устройства чтения кодов магнитных полос, с единой консоли. Настройка, обновление, мониторинг и устранение неисправностей устройств в любой точке мира из единого центра управления значительно сокращают самую затратную статью расходов на эксплуатацию мобильного решения — ежедневный менеджмент.

Обращайтесь к своим клиентам мгновенно благодаря технологии "push-to-talk". Благодаря поддержке голосовой связи и решения Motorola TEAM (Total Enterprise Access Mobility) ваши клиенты простым нажатием кнопки могут связаться с любым сотрудником, использующим практически любое портативное устройство — от радиостанции Motorola и мобильного компьютера до популярных смартфонов.

Уникальная сервисная программа по принципу "все включено" для сверхнизкой стоимости обслуживания. Расширенная поддержка "Service from the Start Advance Exchange Support" распространяется на нормальный износ, а также повреждения внутренних и внешних компонентов при случайной поломке устройства и отдельных принадлежностей.

ЧТО MK3000 МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

Предприятия розничной торговли

- Проверка цены
- Проверка запасов
- Покупка/просмотр подарочных карт
- Цифровая реклама
- Просмотр/купоны программ лояльности
- Получение в магазине интернет-заказов
- Поддержка мобильных штрихкодов
- Стимулирование продаж дорогостоящих товаров
- Печать купонов
- Вызов сотрудника
- Консультации по продажам
- Поиск товаров
- Предпрослушивание компакт-диском
- Цифровые указатели

Управление персоналом

- Контроль рабочего времени
- Планы работ
- Управление задачами

Здравоохранение

- Учет и выдача медикаментов
- Система учета пациентов

Сфера услуг

- Терминал гостиничного номера
- Электронный администратор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (ВхДхШ):	8,87" x 8,87" x 2,17" 22,5 см x 22,5 см x 5,5 см
Вес	0,86 кг
Дисплей	Диагональ 8"/20,32 см WVGA; 800 x 480 пикселей; резистивный сенсорный экран
Электропитание	Пост. ток: 24 В; поддержка Power-over-Ethernet (802.3af и 802.3at)
Возможности расширения	Доступный пользователю слот для карт micro-SD; USB -хост
Порты данных	1 Mini-USB 1.1 хост/клиент; 2 Mini-USB 1.1 хост; Ethernet RJ-45
Аудио	Два встроенных динамика, микрофон и разъем для гарнитуры
Сканер	Лазерный для считывания штрихкодов 1D Имидж сканер для считывания кодов 1D, 2D и PDF417
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессор	Bulverde (PXA270) 624 МГц
Операционная система	Windows CE 5.0
Браузер	Internet Explorer 6.0; PocketBrowser
Память	ОЗУ 128 МБ /64 МБ Flash
Дополнительная память	Поддержка карт памяти micro-SD объемом до 32 Гб
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ:	
Возможности декодирования лазерным сканером 1D	Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN дополнения, GS1 DataBar, Chinese 2 из 5, Code 93, Discrete 2 из 5, Interleaved 2 из 5 (включая ITF14 и ITF 2 из 5), Codabar, ISBT 128
Возможности декодирования имидж-сканером 2D	Все перечисленные выше типы штрихкодов 1D плюс коды PDF417, QR, Aztec, DataMatrix и MaxiCode
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Рабочая температура	0 - 40 °C*
Температура хранения	От -40 до 70 °C
Влажность	5% - 85% (без конденсации)

Допустимые условия освещенности:	Доступна эксплуатация в типичных условиях освещенности в помещениях (искусственное освещение) и вне помещений (прямой солнечный свет). Флюоресцентные лампы, лампы накаливания, ртутные, натриевые, светодиоды': 450 фут-кд (4 844 люкс) Солнечный свет: 8000 фут-кд (86 111 люкс)
Средства разработки приложений	PocketBrowser для веб-разработок; комплект разработчика корпоративных мобильных приложений (EMDK) для С для разработки приложений на языке C/C++ Комплект разработчика корпоративных мобильных приложений (EMDK) для .NET для разработки управляемых приложений .NET с использованием C# или VB.NET
Средства управления	Rapid Deployment Client (Клиент быстрого развертывания); платформа мобильных сервисов (MSP) компании Motorola

ОБМЕН ДАННЫМИ	
Беспроводная ЛВС (WLAN)	802.11a (до 54 Мбит/с); 802.11b (до 11 Мбит/с); 802.11g (до 54 Мбит/с)
Ethernet	10/100 Mb Ethernet

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Варианты монтажа	Соответствие стандарту VESA 100 мм для использования стандартного крепежа сторонних производителей; прилагаются четыре (4) вставки M4 x 8,1 мм

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
Электробезопасность	UL60950-1/CSA C22.2 №. 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1
Безопасность при работе с лазерным излучением	CEN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10, CDRH класс II, IEC класс 2
EMI/RFI	EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022, FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/ NZS 4268:2008, Japan VCCI

ГАРАНТИЯ	
Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении оборудования компании Motorola, гарантируется отсутствие в сканере МК3000 дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 1 года с момента отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование компании Motorola можно ознакомиться на сайте http://www.motorola.com/warranty .	

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ	
Обслуживание "Service from the Start Advance Exchange Support"	
1 - Светодиоды с высокой пульсацией могут повлиять на производительность сканирования	

НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ MOTOROLA MK3000 УЖЕ СЕГОДНЯ.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.motorola.com/MK3000 или воспользуйтесь справочником контактов www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

Артикул: SS-MK3000. Напечатано в США 09/11. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы "М" являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей. ©2011 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

