

# Интеграция микрокиоска Newland NLS-NQuire 750

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные параметры

Артикул (партиномер)
NQ7507KMDAE00908
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 7.1.2 NQuire750-X_V1.01.002
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: NEWLAND Model: NQ700
Степень интеграции
<b>Базовая</b>
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Требуется настройка в приложении Quick Setting → Scan Setting
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-NQ700-A-NQ750*****0908
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

## Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Включаются вручную
EAN-13+5
Включаются вручную
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

## Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Запустить Quick setting --> Scan setting --> Simbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет



Задать вопрос в техническую поддержку