

Интеграция микрокиоска CSI Check Lite 2

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
CL 10.S30RK3PEB
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 8.0.1 mbpoe_ili_hg_kcr-if-0.6.8
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: mbpoe
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
После установки Mobile SMARTS перезагрузить прайсчекер
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
CSI-CHECKLITE2-5-MB33*****123
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Вкл/ Выкл

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует



Задать вопрос в техническую поддержку