

Интеграция ТСД Honeywell CK75LAN

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
P/N 318-046-021
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0 3.0.31.82.01.07.0071, сборка 82.01.07-(0071)
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Universal Global Scientific Industrial Co., Ltd. Model: CX75 AN0
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Universal-CX75AC0-1*****E5
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры, буквы

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки
EAN-8
Нет (необходимо включить в настройках)
EAN-13
Да

EAN-13+2
Нет (необходимо включить в настройках)
EAN-13+5
Нет (необходимо включить в настройках)
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да При считывании GS1-128 с двойными скобками ТСД выдает ошибку «ШК не распознан как EAN128».
Как вручную настраивать кодировки
На ТСД: Настройки → Внутренний сканер → Настройки символов В Mobile SMARTS: Настройки → Сканирование → Настройки модуля сканирования → Настройки символов
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Успешно
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 52 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Honeywell СК75 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Honeywell

Мобильный терминал Honeywell CK75 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку