

Интеграция ТСД Newland NLS-WD1

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
WD1NHKFBL00191
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9.0 WD1-GLE_V1.00.005
Тип сканера
2D (внешний)
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: Newland Model: nls-wd1
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Соединиться с внешним сканером
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@NEWLAND-NLSWD1-R-WD1*****0191
Ориентация экрана по умолчанию
Альбомная
Физическая клавиатура
Отсутствует

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да (по умолчанию выключено, необходимо сканировать настроечный ШК)

EAN-13+2
Да (по умолчанию выключено, необходимо сканировать настроечный ШК)
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Сканированием настроечных ШК из файла
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
34 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Терминал Newland NLS-WD1 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)

Mobile Base

Мобильный терминал Newland NLS-WD1 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)