



ME65

Терминал сбора данных корпоративного класса с поддержкой сетей 5G

Meferi ME65 — лидер по производительности и скорости беспроводных соединений среди ТСД компании Meferi.



Безупречная связь 5G и Wi-Fi 6E

ME65 обеспечивает бесперебойное подключение благодаря поддержке 5G и сверхбыстрому WiFi 6E, оптимизированному для бесшовного роуминга, что обеспечивает стабильное подключение без задержек.

Непревзойденная производительность

Благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm QCM6490 с тактовой частотой 2,7 ГГц и 6 ГБ LPDDR4 + 128 ГБ UFS, ME65 обеспечивает быструю реакцию и плавную многозадачность при решении сложных задач.

Корпоративная безопасность высшего уровня

ME65 работает на базе Android 13, имеет сертификат Android Enterprise Recommended и сертифицирован GMS. Получайте оперативные обновления для системы безопасности в течение пяти лет, обеспечивая оптимальную работоспособность устройства.

Максимальная продуктивность сбора данных

ME65 оснащен лучшими в отрасли имидж-сканерами: Zebra SE4710, Honeywell HS7. Усовершенствованная оптика и технология PRZM обеспечивают быстрое и точное сканирование. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и основная камера с разрешением 16 Мп позволяют получать качественные снимки.



Android 13



Процессор Qualcomm



5000 мАч



IP67



Wi-Fi 6E и 5G



6.0" (1080 x -2160)

Технические характеристики



ОС

Android 13
Возможность обновления до Android 16



Процессор

Qualcomm QCM6490, восьмиядерный,
2,7 ГГц



Память

Стандартно: 6 Гб RAM + 128 Гб ROM



Габариты (Д x Ш x В)

169.0 x 78.5 x 14.2мм



Вес

289.7 гр (с АКБ)
189.7 гр (без АКБ)



Экран

6 дюймов, IPS, 1080 x 2160



Сенсорная панель

Стекло Corning® Gorilla® Glass III
Ёмкостная сенсорная панель, режимы работы в перчатках, мокрыми руками



Питание

Быстрозёмная литий-ионная батарея ёмкостью 5000 мАч (3.85 В).
Поддержка «горячей» замены.
Встроенная Backup батарея 50 мАч



SIM-карты

Стандартно: nano SIM x 1 + eSIM x 1
Опционально: nano SIM x 2



Голос и аудио

Микрофон с двойным шумоподавлением,
динамик мощностью 1.5 Вт, разъём USB Type-C



Клавиши

Клавиша сканирования x 2, Программируемая
клавиша PTT x 1, Громкость +/- x 1,
Клавиша питания x 1



Датчики

Ускорения, Приближения, Освещённости,
Магнетометр, Гироскоп, Датчик Холла



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт



Сканирование

Стандартно: Honeywell HS7
Опционально: Zebra SE4710,
Meferi SE5070



Камера

Передняя камера: 8МП
Задняя камера: 16МП, вспышка,
автофокус, запись видео 1080p



PAN

Bluetooth BT5.2+BR/ EDR+BLE



LAN

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160 МГц опционально)
IEEE 802.11d/e/h/k/r v/w/ax/mc, WiFi 6E
2.4 ГГц; 802.11b/g/n - до 286.8 Мбит/с
5 ГГц; 802.11a/n/ac - до 2402 Мбит/с
6 ГГц; 802.11ax — до 2402 Мбит/с



WAN

GSM: B2/B3/B5/B8;
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
CDMA2000/1x EV-DO BC0;
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66;
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/
B42/B43;
5G NR: n1/n2/n3/n5/n8/n20/n26/n28/n38/
n40/n66 1T2R; n7/n41/n77/n78/n79
1T4R;
HPLME required for n41/n78/n79;
5G SA SRS: 1T4R n41/n77/n78/n79;
5G NSA SRS: 1T2R;
EN-DC: 3A-n41A, 1A(2A/3A/ 5A/8A/
20A/40A/41A)-n77A, 1A(2A/3A/5A/8A/
20A/26A/n38A/40A/ 41A/ 66A)-n78A,
1A(3A/5A/8A/40A/41A)-n79A;
NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/ n8A/n28A)-
n77A, n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n20A/
n28A)- n78A, n1A (n3A/n8A/n28A)-
n79A ;
LTE CA: InterB:1A-3A, IntraB:1C, 2C,3C,
5B,7B,7C,
8B,40C,41C,66B,66C,2A-2A,3A-3A,4A-
4A,5A-5A,7A-7A,40A-4,0A,41A-41A,
66A-66A



GPS

GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -20°C до 60°C
Температура хранения: От -30°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Защита

IP67
Многочисленные падения на бетонное покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне рабочих температур



Аксессуары

Стандартные: кабель USB Type-C /
крепление на руку / адаптер питания
Дополнительные: Зарядный крэдл / 4-х
слотовая зарядка для АКБ / 5-и слотовая
зарядка для ТСД / Пистолетная рукоять /
Защитная пленка / Сумка-чехол /
Защитный чехол