

Интеграция микрокиоска Newland NLS-NQuire750

Основные параметры

Артикул (партномер)	NQ7507KMDAE00908
Версия ОС Версия прошивки, сборки	Android 7.1.2 NQuire750-X_V1.01.002
Тип сканера	2D
Наличие камеры	Нет
Как определяется в Mobile SMARTS	Manufacture: NEWLAND Model: NQ700
Степень интеграции	Базовая
Способ интеграции	Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	Требуется настройка в приложении Quick Setting → Scan Setting
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	@NEWLAND-NQ700-A-NQ750*****0908
Ориентация экрана по умолчанию	Горизонтальная
Физическая клавиатура	Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8	Да
EAN-13	Да
EAN-13+2	Включаются вручную
EAN-13+5	Включаются вручную
CODE-128	Нет
GS1-128	Да
PDF-417	Нет
DataMatrix	Да
QR Code	Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128	Да
Как вручную настраивать кодировки	Запустить Quick setting --> Scan setting --> Simbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS	Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок	Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13	1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13	Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером	Нет

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input checked="" type="radio"/> Да

